

LAN u.trust Anchor/CryptoServer

Οδηγίες ασφαλείας

Μετάφραση οδηγιών από τη γλώσσα του πρωτοτύπου Ελληνική

Αυτές οι οδηγίες ασφαλείας ισχύουν για το CryptoServer CSPLight και όλα τα προϊόντα που βασίζονται στη συσκευή u.trust Anchor LAN/CryptoServer LAN V5 της Utimaco.



Σχήμα 1: CryptoServer CSPLight



Εικόνα 2: u.trust Anchor LAN/CryptoServer LAN V5

Όλα αυτά τα προϊόντα αναφέρονται στο εξής ως «LAN u.trust Anchor/CryptoServer».



Ακολουθήστε όλες τις προειδοποιήσεις, τις οδηγίες ασφαλείας και τις συμβουλές που παρέχονται στη συσκευή ή σε αυτό το εγχειρίδιο, διαφορετικά η Utimaco δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ζημιές. Φυλάξτε αυτές τις οδηγίες σε ασφαλές μέρος και πάντα σε εύκολα προσβάσιμο σημείο.



Σε περίπτωση εσφαλμένης εγκατάστασης των μπαταριών, υπάρχει κίνδυνος έκρηξης. Απορρίψτε τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες σύμφωνα με τις οδηγίες.



Η εμβέλεια λειτουργίας δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 2.000 μέτρα (6.500 πόδια).



Η χρήση επιτρέπεται μόνο σε μη τροπικές περιοχές.

Θερμοκρασία περιβάλλοντος

- Σε λειτουργία
 - ▣ u.trust Anchor/CryptoServer LAN V5
 - Κάρτα u.trust Anchor PCIe: +10 °C έως +50 °C (+50 °F έως +122 °F)
 - Σειρά CryptoServer Se 2ης γενιάς: +10 °C έως +50 °C (+50 °F έως +122 °F)
 - Σειρά CryptoServer CSe: +10 °C έως +40 °C (+50 °F έως +104 °F)

	<ul style="list-style-type: none"> ■ CryptoServer CSPLight: +10 C έως +40 C (+50 F έως +104 F) ■ Σε αποθήκευση: -10 C έως +55 C (+14 F έως +131 F)
Υγρασία	10% έως 95% σχετική υγρασία, χωρίς συμπύκνωση
Υψόμετρο λειτουργίας	Μέγιστο 2.000 μέτρα (6.500 πόδια)
Επίπεδο ρύπανσης	Μέγιστο 2 (σύμφωνα με το IEC 60664-1)
Κατηγορία προστασίας	IP20

1 Μεταφορά και αποθήκευση

- Πριν μεταφέρετε το LAN u.trust Anchor/CryptoServer, βεβαιωθείτε ότι τα καλώδια σύνδεσης του δικτύου έχουν αποσυνδεθεί από τις υποδοχές και ότι έχουν αφαιρεθεί όλα τα καλώδια σύνδεσης από άλλες συσκευές.

2 Επιτραπέζιος υπολογιστής

- Τοποθετήστε τη συσκευή σε ασφαλή και σταθερή επιφάνεια. Αποφύγετε χτυπήματα και προσκρούσεις κάθε είδους.
- Μη χρησιμοποιείτε ποτέ το LAN u.trust Anchor/CryptoServer κοντά σε νερό ή άλλα υγρά. Μην χύνετε υγρά στη συσκευή.
- Μην τοποθετείτε αντικείμενα, ρούχα ή χαρτιά στη συσκευή.
- Προστατέψτε το LAN u.trust Anchor/CryptoServer από περιβάλλοντα με υγρασία και σκόνη, από κραδασμούς, από ακραίες διακυμάνσεις της θερμοκρασίας και μην το εκθέτετε σε άμεσο ηλιακό φως. Αποφύγετε την εγγύτητα σε θερμαντήρες, κλιματιστικά κ.λπ.
- Εξασφαλίστε επαρκή αερισμό. Ποτέ μην τοποθετείτε τη συσκευή σε ένα ντουλάπι όπου εμποδίζεται η παροχή αέρα. Τα ανοίγματα αερισμού στη συσκευή δεν πρέπει να καλύπτονται.
- Αποφύγετε τη σύνδεση σε κυκλώματα όπου συνδέονται άλλα φορτία υψηλής ισχύος (π.χ. κινητήρες, κλιματιστικά, φωτοαντιγραφικά μηχανήματα κ.λπ.). Υπάρχει κίνδυνος απότομων διακυμάνσεων της τάσης.
- Η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση σε άμεσο οπτικό πεδίο με έναν σταθμό εργασίας υπολογιστή. Για να αποφευχθούν ενοχλητικές αντανάκλασεις στον σταθμό εργασίας του υπολογιστή, το συγκεκριμένο προϊόν δεν πρέπει να τοποθετείται σε άμεσο οπτικό πεδίο.

3 Συνδέσεις δικτύου και καλώδια τροφοδοσίας

- Ελέγξτε την τάση του δικτύου. Η σύνδεση του LAN u.trust Anchor/CryptoServer σε ακατάλληλη τάση τροφοδοσίας μπορεί να καταστρέψει τη συσκευή.
- Βεβαιωθείτε ότι οι ηλεκτρικές συνδέσεις στα κυκλώματα τροφοδοσίας δεν είναι υπερφορτωμένες.
- Όταν συνδέετε τη συσκευή μέσω ηλεκτρισμού, βεβαιωθείτε ότι είναι σωστά γειωμένη. Εάν έχουν συνδεθεί ταυτόχρονα πολλές συσκευές μαζί, τα ρεύματα εκκένωσής τους αθροιστικά μπορεί να οδηγήσουν σε ένα εξαιρετικά υψηλό συνολικό ρεύμα εκφόρτισης.
- Να χειρίζεστε τα καλώδια ρεύματος με προσοχή. Πάντα να τραβάτε τις πρίζες και όχι τα καλώδια. Το τράβηγμα των καλωδίων χαλαρώνει τις επαφές και προκαλεί βλάβες.
- Προστατέψτε τα καλώδια τροφοδοσίας από μηχανική καταπόνηση. Μην τοποθετείτε έπιπλα ή άλλα βαριά αντικείμενα στα καλώδια τροφοδοσίας και μην ρίχνετε αιχμηρά ή βαριά αντικείμενα πάνω τους.
- Μη δένετε κόμπους στα καλώδια τροφοδοσίας.

4 Άνοιγμα της μονάδας

- Το άνοιγμα του LAN u.trust Anchor/CryptoServer μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο από υπαλλήλους της Utimaco ή από πιστοποιημένους συνεργάτες πωλήσεων. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας. Μην πειράζετε τα εξαρτήματα εντός της μονάδας για να αποφευχθεί ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας ή πυρκαγιάς.
- Σε περίπτωση ακούσιας διείσδυσης νερού, συρμάτων ή άλλων αντικειμένων στη συσκευή, αποσυνδέστε αμέσως και τα δύο καλώδια τροφοδοσίας και ενημερώστε τον αντιπρόσωπό σας ή την Utimaco IS GmbH. Εάν χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε αυτήν την κατάσταση, υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας.
- Μην εισαγάγετε αντικείμενα μέσω ανοιγμάτων στο LAN u.trust Anchor/CryptoServer, καθώς θα μπορούσαν να προκαλέσουν βραχυκύκλωμα ή ζημιά σε εξαρτήματα που βρίσκονται σε λειτουργία. Αυτό μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά ή απειλητική για τη ζωή ηλεκτροπληξία.

5 Καθαρισμός

- Για να καθαρίσετε το LAN u.trust Anchor/CryptoServer, χρησιμοποιήστε μαλακό πανί μόνο εμποτισμένο με ένα ήπιο διάλυμα σαπουνιού. Στη συνέχεια στεγνώστε τη συσκευή με ένα στεγνό πανί.
- Εάν η συσκευή έχει βραχεί, σκουπίστε την με ένα μαλακό, στεγνό πανί.
- Μην χρησιμοποιείτε ποτέ βενζόλιο, διαλυτικό, οινόπνευμα ή άλλες ισχυρές ουσίες για τον καθαρισμό.

6 Εγκατάσταση του LAN u.trust Anchor/CryptoServer σε ένα πλαίσιο 19 ιντσών

- Εάν χρησιμοποιείτε τις δικές σας ράγες ολίσθησης ή άλλες συσκευές για να εγκαταστήσετε το LAN u.trust Anchor/CryptoServer σε ένα πλαίσιο, η ευθύνη έγκειται αποκλειστικά σε εσάς.
- Για την ανύψωση και την εγκατάσταση του LAN u.trust Anchor/CryptoServer σε ένα πλαίσιο απαιτούνται δύο άτομα. Το ίδιο ισχύει και για την αφαίρεση από το πλαίσιο.

7 Επιστροφή

Κατά την επιστροφή του LAN u.trust Anchor/CryptoServer στην Utimaco IS GmbH, πρέπει να τηρούνται τα ακόλουθα.



Το προϊόν περιέχει μπαταρίες λιθίου οι οποίες συμμορφώνονται με το πρότυπο UN38.3.

Μπαταρίες λιθίου που μπορούν δυνητικά να προκαλέσουν επικίνδυνη παραγωγή θερμότητας, πυρκαγιά, βραχυκύκλωμα ή έχουν υποστεί ζημιά δεν πρέπει να επιστρέφονται.

- Επισήμανση για μπαταρίες λιθίου



Σχήμα 3: Επισήμανση μπαταρίας λιθίου

- Πριν από την τοποθέτηση της ετικέτας στη συσκευασία, να αντικατασταθεί η ένδειξη «*» στην εικόνα με την ένδειξη «UN38.3» και η ένδειξη «**» με τον αριθμό τηλεφώνου ενός υπαλλήλου με εμπειρία στη χρήση του προϊόντος.
- Τοποθετήστε την ετικέτα για τις μπαταρίες λιθίου σε εμφανές σημείο κάθε συσκευασίας.
- Εάν μια αποστολή περιέχει συσκευασίες που φέρουν σήμανση για μπαταρίες λιθίου, σε κάθε αεροπορική φορτωτική που χρησιμοποιείται πρέπει να προσαρτάται η ετικέτα «μεταλλικές μπαταρίες λιθίου σύμφωνα με την Ενότητα II της Οδηγίας Συσκευασίας PI 970». Οι πληροφορίες πρέπει να αναγράφονται στο πεδίο «Είδος και ποσότητα εμπορευμάτων» της αεροπορικής φορτωτικής.
- Συσκευασία των φορτίων
 - Για την αποστολή, χρησιμοποιήστε την αρχική συσκευασία.
 - Το προϊόν πρέπει να είναι συσκευασμένο, ασφαλισμένο ή επενδεδυμένο ώστε, υπό κανονικές συνθήκες μεταφοράς, να μην γλιστρήσει, σπάσει ή τρυπήσει, και το περιεχόμενο της εσωτερικής συσκευασίας να μην μεταφέρεται στην εξωτερική συσκευασία. Το μέγεθος της εξωτερικής συσκευασίας πρέπει να αντιστοιχεί στην εσωτερική συσκευασία. Εναλλακτικά, το προϊόν πρέπει να τοποθετηθεί σε μια ενιαία συσκευασία. Αν η εσωτερική συσκευασία είναι μικρότερη από την εξωτερική, τα κενά ανάμεσα στην εσωτερική και την εξωτερική συσκευασία πρέπει να γεμίσουν, ώστε η εσωτερική συσκευασία να παραμένει σταθερή κατά τη μεταφορά.

Imprint

Πνευματικά δικαιώματα 2021	Utimaco IS GmbH Germanusstr. 4 D-52080 Aachen, Γερμανία
Τηλέφωνο:	ΑΜΕΡΙΚΗ: +1-844-UTIMACO (+1 844-884-6226) Ευρώπη, Μέση Ανατολή και Αφρική: +49 800-627-3081 Ασία-Ειρηνικός: +81 800-919-1301
Διαδίκτυο:	https://support.hsm.utimaco.com
E-mail:	support@utimaco.com
Έκδοση εγγράφου	1.0.4
Ημερομηνία:	2021-06-24
Κατάσταση	Οριστική
Αρ. Εγγράφου:	2020-0024-el-gr
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος	Απαγορεύεται η αναπαραγωγή σε οποιαδήποτε μορφή (εκτύπωση, φωτοαντίγραφο ή άλλη διαδικασία) ή η επεξεργασία, η δημιουργία διπλότυπων αντιγράφων ή η διανομή του συνόλου της παρούσας τεκμηρίωσης με ηλεκτρονικά ή άλλα μέσα χωρίς την έγγραφη άδεια της Utimaco IS GmbH. Η Utimaco IS GmbH διατηρεί το δικαίωμα να προβαίνει σε βελτιώσεις ή τροποποιήσεις της παρούσας τεκμηρίωσης χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Η Utimaco IS GmbH δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για σφάλματα που προκύπτουν από τη διαδικασία της εκτύπωσης και από τυχόν άλλη παραπληροφόρηση. Όλες οι επωνυμίες, τα εμπορικά σήματα και τα σήματα κατατεθέντα αποτελούν ιδιοκτησία των νόμιμων κατόχων τους.