

u.trust Anchor/CryptoServer LAN

Biztonsági utasítások

Az eredeti útmutató fordítása Magyar

A jelen biztonsági utasítások a CryptoServer CSPLight-ra és minden olyan termékre érvényesek, amelyek az Utimaco Appliance u.trust Anchor LAN/CryptoServer LAN V5-n alapulnak.



1 ábra: CryptoServer CSPLight



2 ábra: u.trust Anchor LAN/CryptoServer LAN V5

Ezen termékek mindegyike a következőkben: "u.trust Anchor/CryptoServer LAN".



*Kérjük, tartsa be a készüléken vagy a jelen útmutatóban felsorolt figyelmeztetéseket, biztonsági utasításokat és útmutatókat, ellenkező esetben az Utimaco nem vállal semmilyen garanciát a fellépő károkért.
A jelen útmutatót gondosan és mindenkor elérhető helyen kell tárolni.*



Az elemek szakszerűtlen cseréjekor robbanásveszély áll fenn. A használt elemeket az útmutatónak megfelelően kell a hulladéktávoltításba vinni.



A alkalmazás magassága nem haladhatja meg a 2000 m-t (6500 ft).



Az alkalmazásra csak a nem trópusi éghajlatú területeken kerülhet sor.

A környezeti hőmérséklet

- Üzemelés közben
 - ▣ u.trust Anchor/CryptoServer LAN V5
 - u.trust Anchor: +10 °C to +50 °C (+50 °F to +122 °F)
 - CryptoServer Se-Serie Gen2: +10 °C to +50 °C (+50 °F to +122 °F)
 - CryptoServer CSe-Serie: +10 °C to +40 °C (+50 °F to + 104 °F)

	<ul style="list-style-type: none"> ■ CryptoServer CSPLight: +10 °C to +40 °C (+50 °F to + 104 °F) ■ Tárolás során: -10 °C to +55 °C (+14 °F to +131 °F)
A levegő páratartalma	10 % - 95 % relatív páratartalom, nem kondenzáló
Az alkalmazás magassága	Legfeljebb 2000 m (6500 ft)
A szennyeződés foka	Legfeljebb 2 (az IEC 60664-1-nek megfelelően)
Védelmi kategória	IP20

1 Szállítás és tárolás

- A u.trust Anchor/CryptoServer LAN szállítása előtt győződjön meg arról, hogy a hálózati tápvezetéseket kihúzták a csatlakozó aljzatokból és más berendezésekhez való csatlakozó vezetéseket eltávolították.

2 Desktop

- Állítsa a készüléket egy biztonságos és stabil alapra. Kerüljön mindennemű ütést és lökést.
- Soha ne használja a u.trust Anchor/CryptoServer LAN-t víz vagy egyéb folyadékok közelében. Ne öntsön semmilyen folyadékot a készülékre.
- Ne helyezzen vagy ne állítson semmilyen tárgyat, ruhadarabot vagy papírt a készülékre.
- Védje a u.trust Anchor/CryptoServer LAN-t nedves vagy poros környezettől, rázkódástól, szélsőséges hőmérséklet-ingadozásoktól és közvetlen napsugárzástól. Kerülje a fűtés vagy klímaberendezés, stb. közelét.
- Gondoskodjon elegendő szellőzésről. Soha ne állítsa a készüléket olyan szekrénybe, amelyben a szellőzés akadályozott. A készüléken lévő szellőzőnyílásokat tilos letakarni.
- Kerülje az olyan áramkörökre való csatlakoztatást, amelyekre más nagy teljesítményű fogyasztót (pl. motorokat, klímaberendezést, fénymásolót, stb.) csatlakoztattak. Hirtelen feszültségingadozás veszélye áll fenn.
- A készüléket nem a képernyővel ellátott munkaterületen való közvetlen arcközelben való használatra tervezték. Annak érdekében, hogy a képernyőn való zavaró visszatükrözések elkerülhetőek legyenek, a terméket nem lehet közvetlen arcközelbe helyezni.

3 Hálózati csatlakozások és tápvezeték

- Ellenőrizze a hálózati feszültséget. A u.trust Anchor/CryptoServer LAN helytelen ellátó feszültségre való csatlakoztatása a készüléket tönkretelheti.
- Az ellátó áramkörre való villamos csatlakoztatás során győződjön meg arról, hogy azt ne terheljék túl.
- A készülék elektromos csatlakoztatása során figyelni kell arra, hogy a földelés megbízható legyen. Több készülék összekapcsolása során azok levezető árama esetleg összeadódik meg nem engedett szintű össz. szivárgó áramra.
- Bánjon óvatosan az áramvezetékkel. Mindig a csatlakozónál és ne a vezetéknél fogva húzza ki a vezetéket. Ha a vezetéknél fogva húzzák ki, meglazulhatnak a csatlakozók és ez hibát okozhat.
- Védje az áramvezetékét a mechanikus terheléstől. Ne állítson bútorokat, vagy egyéb nehéz tárgyat az áramvezetékre és ne ejtsen arra éles vagy nehéz tárgyat.
- Ne kössön csomót az áramvezetékre.

4 A készülék felnyitása

- A u.trust Anchor/CryptoServer LAN-t csak az Utimaco munkatársai vagy engedélyezett kereskedelmi partnerei nyithatják fel. A részletek megtalálhatóak a kezelési útmutatóban. Ne végezzen semmilyen változtatást a készülék belsejében lévő szerkezeti elemeken annak érdekében, hogy el lehessen kerülni az áramütést vagy a tüzet.
- Amennyiben véletlenül víz, drótok vagy egyéb elemek kerülnének a készülék belsejébe, azonnal ki kell húzni mindkét áramvezetékét és tájékoztassa a kereskedőjét vagy az Utimaco IS GmbH-t. Amennyiben a készüléket ebben az állapotban használja, tűzveszély vagy áramütés veszélye áll fenn.
- Ne vezessen be semmilyen tárgyat a u.trust Anchor/CryptoServer LAN nyílásaiba, mert az rövidzárlatot okozhat vagy olyan szerkezeti elemekhez érhet, amelyek feszültség alatt állnak. Ez tüzet vagy életveszélyes áramütést okozhat.

5 Tisztítás

- A u.trust Anchor/CryptoServer LAN tisztításához csak egy puha, enyhe szappanos oldattal átitatott kendő használható. Ezután törölje le a készüléket egy száraz kendővel.
- Amennyiben a készülék nedves lett, törölje le azt egy puha, száraz kendővel.
- Soha ne használjon benzolt, higítót, alkoholt vagy egyéb agresszív tisztítószer.

6 A u.trust Anchor/CryptoServer LAN beépítése egy 19 colos állványba

- Amennyiben saját csúszósínt vagy egyéb berendezést használna a u.trust Anchor/CryptoServer LAN állványba való beszereléséhez, úgy azt csak a saját felelősségére végezheti.
- Két személy szükséges a u.trust Anchor/CryptoServer LAN megemeléséhez és állványba szereléséhez. Ugyanez vonatkozik az állványból való kiserelésre.

7 Visszaküldés

U.trust Anchor/CryptoServer LAN visszaküldésekor az Utimaco IS GmbH részére a következőket kell betartani.



A termék az UN38.3 szabványnak megfelelő lítiumelemeket tartalmaz. Azokat a lítiumelemeket nem szabad visszaküldeni, amelyek veszélyes hőtermelődést, tüzet vagy rövidzárlatot okozhatnak, illetve amelyek megsérültek.

- Lítiumelemek címkézése



3. ábra: Lítiumelem címkézése

- Az ábrán a "*" helyett az "UN38.3" és a "**" helyett a termékkel kapcsolatban szakértelemmel rendelkező személy telefonszámát kell feltüntetni, mielőtt a címkét a csomagra rögzítenék.
- A lítiumelemek címkéjét jól olvashatóan rögzítse minden csomaghoz.
- Ha a szállítmány lítiumelemként megjelölt csomagokat tartalmaz, minden használt légifuvarlevélen fel kell tüntetni a „Lítiumfém elemek a PI 970 csomagolási utasítás II. szakaszának megfelelően” címkét. Az információt a légifuvarlevél „Áruk típusa és mennyisége” rovatában kell feltüntetni.
- A szállítmányok csomagolása
 - A szállításhoz használja az eredeti csomagolást.
 - A terméket úgy kell csomagolni, rögzíteni vagy bélelni, hogy normál szállítási körülmények között ne csússzon el, ne törjön el vagy ne szűrődjon át, és a csomag tartalma ne kerülhessen be a külső csomagolásba. A külső csomagolás méretének meg kell felelnie a belső csomagolásnak vagy egyedi csomagnak. Ha ezek kisebbek, mint a külső csomagolás, a helyeket úgy kell kitölteni, hogy a belső csomagolás ne csússzon el szállítás közben.

Impresszum

Copyright 2021	Utimaco IS GmbH Germanusstr. 4 D-52080 Aachen Németország
Telefon	AMERICAS: +1-844-UTIMACO (+1 844-884-6226) EMEA: +49 800-627-3081 APAC: +81 800-919-1301
Internet	https://support.hsm.utimaco.com
E-mail	support@utimaco.com
A dokumentum verziója	1.0.4
Dátum	2021-06-24
Státusz	Végző
dokumentumsz.	2020-0024-hu-hu
Minden jog fenntartva	<p>A jelen dokumentum egyetlen része sem másolható semmilyen formában (nyomtatás, fénymásolat, vagy egyéb eljárással) az Utimaco IS GmbH írásos engedélye nélkül, illetve az nem dolgozható fel, nem sokszorosítható és nem terjeszthető elektromos rendszerek alkalmazásával.</p> <p>Az Utimaco IS GmbH fenntartja magának a jogot a jelen dokumentáció előzetes bejelentés nélküli javítására vagy megváltoztatására. Az Utimaco IS GmbH nem vállal felelősséget az esetleges nyomtatási hibákért vagy egyéb hibás információkért.</p> <p>Valamennyi márkanév, védjegy és bejegyzett védjegy a jogszerű tulajdonosának tulajdona.</p>