

u.trust Anchor/CryptoServer LAN

Instrucțiuni de siguranță

Traducere a manualului original Română

Aceste instrucțiuni de siguranță se aplică pentru CryptoServer CSPLight și toate produsele, care se bazează pe Ultimacos Appliance u.trust Anchor LAN/CryptoServer LAN V5.



Imagine 1: CryptoServer CSPLight



Imagine 2: u.trust Anchor LAN/CryptoServer LAN V5

Toate aceste produse sunt denumite în cele ce urmează „u.trust Anchor/CryptoServer LAN”.



Vă rugăm să respectați toate avertismentele, indicațiile de siguranță și instrucțiunile de pe acest aparat și din acest manual, în caz contrar Ultimaco nu oferă nicio garanție pentru daunele apărute. Păstrați acest manual mereu la îndemână și în siguranță.



Există pericol de explozie în cazul înlocuirii necorespunzătoare a bateriilor. Eliminați bateriile descărcate conform instrucțiunilor.



Înălțimea de utilizare nu trebuie să depășească 2000 m (6500 ft).



Utilizarea este permisă doar în regiunile non-tropicale.

Temperatura ambientală

- În funcționare
 - ▣ u.trust Anchor/CryptoServer LAN V5
 - u.trust Anchor: +10 °C până la +50 °C (+50 °F până la +122 °F)
 - CryptoServer Se-Serie Gen2: +10 °C până la +50 °C (+50 °F până la +122 °F)
 - CryptoServer CSe-Serie: +10 °C până la +40 °C (+50 °F până la +104 °F)

	<ul style="list-style-type: none"> ■ CryptoServer CSPLight: +10 °C până la +40 °C (+50 °F până la + 104 °F) ■ La depozitare: -10 °C până la +55 °C (+14 °F până la +131 °F)
Umiditatea aerului	10 % până la 95 % umiditate relativă a aerului, fără condens
Înălțime de utilizare	Maxim 2000 m (6500 ft)
Nivel de murdărire	Maxim 2 (conform IEC 60664-1)
Clasa de protecție	IP20

1 Transport și depozitare

- Înainte de transportul u.trust Anchor/CryptoServer LAN, asigurați-vă că au fost scoase cablurile de conexiune la rețea din prize și toate cablurile de legătură către alte aparate au fost îndepărtate.

2 Desktop

- Amplasați aparatul pe o suprafață sigură și stabilă. Evitați loviturile și impacturile de orice fel.
- Nu utilizați u.trust Anchor/CryptoServer LAN niciodată în apropierea apei sau a altor lichide. Nu vărsați niciun fel de lichide pe aparat.
- Nu așezați sau nu amplasați niciun fel de obiecte, piese vestimentare sau documente pe aparat.
- Protejați u.trust Anchor/CryptoServer LAN de umiditate sau mediu prăfos, zguduituri, oscilații puternice de temperatură și radiații solare directe. Evitați apropierea de instalațiile de încălzire, de climatizare etc.
- Asigurați o ventilație suficientă. Nu amplasați niciodată aparatul într-un dulap, în care se împiedică alimentarea cu aer. Deschiderile de ventilație existente la aparat nu trebuie acoperite.
- Evitați conexiunea la circuite electrice, la care sunt conectați consumatori care consumă multă putere (de exemplu motoare, instalații de climatizare, copiatoare etc.). Există pericolul oscilațiilor bruște de tensiune.
- Aparatul nu este adecvat pentru utilizarea în câmpul vizual imediat la postul de lucru cu monitor. Pentru a evita reflexiile perturbatoare la postul de lucru cu monitor, nu este permisă amplasarea acestui produs în câmpul vizual imediat.

3 Conexiuni la rețea și cabluri electrice

- Verificați tensiunea de rețea. Conexiunea u.trust Anchor/CryptoServer LAN la o tensiune de alimentare incorectă poate duce la distrugerea aparatului.
- În cazul conexiunilor electrice la circuitele electrice de alimentare, asigurați-vă că acestea nu sunt suprasolicitate.
- În cazul racordării electrice a aparatului trebuie să se acorde atenție să se realizeze o legare la pământ fiabilă. Prin interconectarea mai multor aparate este posibil ca respectivii curenți de scurgere să se însumeze și să rezulte un curent de scurgere total inadmisibil de mare.
- Manipulați cu atenție cablurile electrice. Trageți întotdeauna de ștecăre și nu de cabluri. Tragerea de cabluri slăbește contactele și cauzează erori.
- Protejați cablurile electrice împotriva solicitărilor mecanice. Nu amplasați obiecte de mobilier sau alte obiecte grele pe cablurile electrice și nu lăsați să cadă pe acestea obiecte cu muchii ascuțite sau grele.
- Nu faceți noduri în cablurile electrice.

4 Desfacerea aparatului

- Este permisă desfacerea u.trust Anchor/CryptoServer LAN numai de către angajații Utimaco sau de parteneri de distribuție certificați. Pentru detalii consultați manualul de utilizare. Nu efectuați niciun fel de intervenții asupra componentelor din interiorul aparatului pentru a fi evitate șocurile electrice sau incendiile.
- În cazul în care în interiorul aparatului pătrund(e) în mod accidental apă, caburi sau alte piese, trageți imediat ambele cabluri electrice din priză și înștiințați-vă distribuitorul dvs. sau Utimaco IS GmbH. Dacă utilizați aparatul în această stare, există pericolul de incendii sau șocuri electrice.
- Nu introduceți obiecte prin deschiderile u.trust Anchor/CryptoServer LAN, deoarece acestea ar putea cauza un scurtcircuit sau ar putea întâlni componente care stau sub tensiune. Acest fapt poate duce la un incendiu sau la o electrocutare care vă poate pune viața în pericol.

5 Curățenie

- Pentru curățarea u.trust Anchor/CryptoServer LAN utilizați numai o lavetă moale, umezită cu soluție delicată de săpun. Uscați apoi aparatul cu o lavetă uscată.
- Dacă aparatul a devenit umed, ștergeți-l cu o lavetă moale, uscată.
- Nu utilizați niciodată benzen, diluant, alcool sau alți agenți agresivi pentru curățare.

6 Montarea unui u.trust Anchor/CryptoServer LAN într-un cadru de 19 inch

- Dacă utilizați șine glisante proprii sau alte dispozitive, pentru a monta u.trust Anchor/CryptoServer LAN într-un cadru, atunci veți efectua această operațiune pe propria răspundere.
- Sunt necesare două persoane pentru a ridica u.trust Anchor/CryptoServer LAN și pentru a-l monta într-un cadru. Același lucru se aplică pentru demontarea dintr-un cadru.

7 Returnare

La returnarea unui u.trust Anchor/CryptoServer LAN către Utimaco IS GmbH, trebuie respectate următoarele condiții.



*Produsul conține baterii cu litiu conforme UN38.3.
Bateriile cu litiu care ar putea provoca generarea de căldură periculoasă, incendiu sau scurtcircuite sau care au fost deteriorate nu trebuie returnate.*

- Etichetarea pentru bateriile cu litiu



Imagine 3: Etichetarea bateriei cu litiu

- Înlocuiți "*" din figură cu "UN38.3" și "**" cu numărul de telefon al unei persoane cu experiență legată de produs înainte de a atașa eticheta pe ambalaj.

- Atașați eticheta pentru bateriile cu litiu în mod lizibil pe fiecare ambalaj.
- Dacă un transport conține ambalaje marcate pentru baterii cu litiu, eticheta „Baterii metalice cu litiu în conformitate cu secțiunea II din Instrucțiunile de ambalare PI 970” trebuie aplicată pe fiecare scrisoare de transport aerian utilizată. Informațiile trebuie introduse în rubrica „Tip și cantitate de mărfuri” a scrisorii de transport aerian.
- Ambalarea loturilor
 - Utilizați ambalajul original pentru expediere.
 - Produsul trebuie ambalat, fixat sau căptușit astfel încât să nu alunece, să nu se rupă sau să nu fie perforat în condiții normale de transport, iar conținutul să nu poată intra în ambalajul exterior. Dimensiunea ambalajului exterior trebuie să corespundă cu dimensiunea ambalajului interior sau a ambalajului unic. Dacă acestea sunt mai mici decât ambalajul exterior, spațiile trebuie umplute astfel încât ambalajul interior să nu alunece în timpul transportului.

Impressum

Copyright 2021	Utimaco IS GmbH Germanusstr. 4 D-52080 Aachen Germania
Telefon	AMERICAS: +1-844-UTIMACO (+1 844-884-6226) EMEA: +49 800-627-3081 APAC: +81 800-919-1301
Internet	https://support.hsm.utimaco.com
Email	support@utimaco.com
Versiunea documentului	1.0.4
Data	2021-06-24
Starea	Finală
Nr. document	2020-0024-ro-ro
Toate drepturile rezervate	Nicio parte din prezenta documentație nu trebuie reprodusă sub nicio formă (tipărire, fotocopiere sau orice altă procedură) sau prelucrată, multiplicată sau distribuită prin intermediul sistemelor electronice fără acordul scrisă al Utimaco IS GmbH. Utimaco IS GmbH își rezervă dreptul de a îmbunătăți sau de a modifica această documentație fără o notificare prealabilă. Utimaco IS GmbH nu își asumă nicio răspundere pentru greșelile de tipar și alte informații incorecte. Toate denumirile de marcă, mărci comerciale și mărci înregistrate sunt proprietatea deținătorilor lor de drept.