

# u.trust Anchor/CryptoServer PCIe

## Инструкции за безопасност

### Превод на оригиналните инструкции

### Български

Тези инструкции за безопасност се прилагат за всички u.trust Anchor/CryptoServer PCIe карти.



Моля, следвайте всички предупреждения, инструкции за безопасност и указания, дадени на устройството или в това ръководство, в противен случай Utimaco не може да поеме отговорност за причинените щети.  
Съхранявайте тези инструкции на сигурно и винаги на достъпно място.



Съществува риск от експлозия, ако батериите не са монтирани правилно.  
Изхвърлете използваните батерии в съответствие с инструкциите.



Работната височина не трябва да надвишава 2000 m (6500 ft).



Употребата е разрешена само в нетропически райони.

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| <b>Температура на околната среда</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ u.trust Anchor PCIe карта <ul style="list-style-type: none"> <li>▣ В експлоатация: +10 C до +40 C (+50 F до +104 F)</li> <li>▣ В склад: -10 C до +55 C (+14 F до +131 F)</li> </ul> </li> <li>■ CryptoServer Se Gen2 PCIe карта <ul style="list-style-type: none"> <li>▣ В експлоатация: +10 C до +45 C (+50 F до +113 F)</li> <li>▣ В склад: -10 C до +55 C (+14 F до +131 F)</li> </ul> </li> <li>■ CryptoServer CSe PCIe карта <ul style="list-style-type: none"> <li>▣ В експлоатация: +10 C до +35 C (+50 F до +95 F)</li> <li>▣ В склад: -10 C до +55 C (+14 F до +131 F)</li> </ul> </li> </ul> |
| <b>Влажност</b>                      | 10% до 95% относителна влажност, без кондензация  |
| <b>Работна височина</b>              | Максимум 2000 m (6500 ft)   |
| <b>Ниво на замърсяване</b>           | Максимум 2 (съгласно IEC 60664-1)   |
| <b>Клас на защита</b>                | IP00  |

- За да намалите риска от пожар, токов удар или нараняване, спазвайте основните предпазни мерки.
- Всеки хардуер трябва да бъде инсталиран преди инсталирането на драйверите.
- Не работете с u.trust Anchor/CryptoServer PCIe картата близо до вода или когато ръцете или тялото ви са мокри.
- Защитете u.trust Anchor/CryptoServer PCIe картата от влажна или прашна среда, удари, екстремни температурни колебания и пряка слънчева светлина. Избягвайте близостта до нагреватели, климатици и др.
- Важно е да изключите изцяло захранването на компютъра си, преди да инсталирате u.trust Anchor/CryptoServer PCIe картата.
- Осигурете стабилизиране на напрежението на тялото си, като докоснете заземена повърхност, преди да докоснете u.trust Anchor/CryptoServer PCIe картата. Заземена повърхност е например компютърният корпус.
- Ако u.trust Anchor/CryptoServer PCIe картата работи непрекъснато от дълго време, е много важно да изчакате, докато u.trust Anchor/CryptoServer PCIe картата се охлади, преди да я извадите от компютъра.

Когато връщате u.trust Anchor/CryptoServer PCIe на Utimaco IS GmbH, трябва да спазвате следното.



*Продуктът съдържа литиеви батерии, отговарящи на изискванията на UN38.3. Литиеви батерии, които потенциално могат да причинят генериране на опасна топлина, пожар или къси съединения, както и такива, които са били повредени, не може да се връщат.*

#### ■ Етикетиране за литиеви батерии



Фигура 1: Етикетиране на литиева батерия

- Заменете „\*“ на фигурата с „UN38.3“ и „\*\*“ с телефонния номер на служител с опит в продуктите, преди да прикрепите етикета към опаковката.
- Прикрепете етикета за литиеви батерии към всяка опаковка, така че да е четлив.
- Ако пратката съдържа опаковки, маркирани за литиеви батерии, етикетът „Литиеви метални батерии в съответствие с раздел II от Инструкцията за опаковане PI 970“ трябва да бъде поставен на всяка използвана въздушна товарителница. Информацията трябва да се въведе в полето „Вид и количество на стоките“ на въздушната товарителница.
- Опаковане на пратките
  - Индивидуалните пратки, всяка от които отговаря на изискванията на раздел II от инструкцията за опаковане PI 970, могат да бъдат опаковани във външна опаковка. Моля, направете справка с инструкциите за опаковане PI 970 за съответните изисквания към външната опаковка.
  - Използвайте оригиналната опаковка за доставка.
  - Продуктът трябва да бъде опакован, закрепен или подплатен така, че да не се изплъзва, чупи или пробива при нормални условия на доставка и съдържанието да не може да попадне във външната опаковка. Размерът на външната опаковка трябва да съответства на вътрешната опаковка или единичната опаковка. Ако те са по-малки от външната опаковка, пространствата трябва да бъдат запълнени, така че вътрешната опаковка да не може да се плъзне по време на транспортирането.

## Импринт

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Авторско право 2021   | Utimaco IS GmbH<br>Germanusstr. 4<br>D-52080 Aachen, Германия   |
| Телефон               | СЕВЕРНА И ЮЖНА АМЕРИКА: +1-844-UTIMACO (+1 844-884-6226)<br>ЕМЕА: +49 800-627-3081<br>АРАС: +81 800-919-1301  |
| Интернет              | <a href="https://support.hsm.utimaco.com">https://support.hsm.utimaco.com</a>   |
| Електронна поща       | <a href="mailto:support@utimaco.com">support@utimaco.com</a>  |
| Версия на документа   | 1.0.4   |
| Дата                  | 2021-06-21  |
| Статус                | Окончателен   |
| Документ №            | 2020-0025-bg-bg   |
| Всички права запазени | <p>Никоя част от тази документация не може да се възпроизвежда под каквато и да е форма (печат, фотокопие или друг процес), нито да се обработва, дублира или разпространява чрез електронни системи без писменото разрешение на Utimaco IS GmbH.</p> <p>Utimaco IS GmbH си запазва правото да подобри или измени тази документация без предизвестие. Utimaco IS GmbH не поема отговорност за печатни грешки и друга невярна информация.</p> <p>Всички търговски наименования, търговски марки и регистрирани търговски марки са собственост на законните им собственици.</p> |