

u.trust Anchor/CryptoServer PCIe

Sikkerhetsinstruksjoner

Oversettelse av de opprinnelige instruksjonene

Norsk

Disse sikkerhetsinstruksjonene gjelder for alle u.trust Anchor/CryptoServer PCIe-kort.



Følg alle advarsler, sikkerhetsinstruksjoner og veiledninger angitt på enheten eller i denne håndboken, ellers kan Utimaco ikke påta seg noe ansvar for eventuelle skader. Oppbevar disse instruksjonene på et trygt sted og alltid innenfor rekkevidde.



Det er fare for eksplosjon hvis batteriene ikke er riktig installert. Avhende brukte batterier i henhold til instruksjonene.



Driftshøyden må ikke overstige 2 000 m (6 500 fot).



Bruk er bare tillatt i ikke-tropiske områder.

| | |
|-----------------------------|--|
| Omgivelsestemperatur | <ul style="list-style-type: none"> ■ u.trust Anchor PCIe-kort <ul style="list-style-type: none"> ▣ I drift: +10 C til +40 C (+50 F til +104 F) ▣ På lager: -10 C til +55 C (+14 F til +131 F) ■ CryptoServer Se Gen2 PCIe-kort <ul style="list-style-type: none"> ▣ I drift: +10 C til +45 C (+50 F til +113 F) ▣ På lager: -10 C til +55 C (+14 F til +131 F) ■ CryptoServer CSe PCIe-kort <ul style="list-style-type: none"> ▣ I drift: +10 C til +35 C (+50 F til +95 F) ▣ På lager: -10 C til +55 C (+14 F til +131 F) |
| Fuktighet | 10 % til 95 % relativ fuktighet, ikke-kondenserende |
| Driftshøyde | Maks 2 000 m (6 500 fot) |
| Forurensningsnivå | Maksimum 2 (i henhold til IEC 60664-1) |
| Beskyttelsesklasse | IP00 |

- For å redusere risikoen for brann, elektrisk støt eller personskade, følges de grunnleggende sikkerhetstiltakene.
- Maskinvare må installeres før drivere installeres.
- Ikke bruk u.trust Anchor/CryptoServer PCIe-kortet i nærheten av vann eller når hendene eller kroppen din er våt.
- Beskytt u.trust Anchor/CryptoServer PCIe-kortet mot fuktige eller støvete miljøer, støt, ekstreme temperatursvingninger og direkte sollys. Unngå nærhet til varmeovner, klimaanlegg osv.
- Det er viktig at du kobler fra all strøm til datamaskinen før du installerer u.trust Anchor/CryptoServer PCIe-kortet.
- Sørg for potensiell utjevning av kroppen din ved å berøre en jordet overflate før du berører u.trust Anchor/CryptoServer PCIe-kortet. En jordet overflate er for eksempel datamaskinkabinettet.
- Hvis u.trust Anchor/CryptoServer PCIe-kortet har vært i kontinuerlig drift i lang tid, er det svært viktig at du venter til u.trust Anchor/CryptoServer PCIe-kortet har kjølt seg ned før du fjerner det fra datamaskinen.

Når du returnerer et u.trust Anchor/CryptoServer PCIe til Utimaco IS GmbH, må følgende overholdes.



*Produktet inneholder UN38.3-kompatible Litium-batterier.
Litium-batterier som potensielt kan forårsake farlig varmeutvikling, brann eller kortslutninger, eller batterier som har blitt skadet, må ikke returneres.*

■ Merking av Litium-batterier



Figur 1: Litium-batterimerking

- Bytt ut "*" i figuren med "UN38.3" og "**" med telefonnummeret til en medarbeider med kompetanse på produktet før du fester etiketten på pakken.
- Fest etiketten for Litium-batterier leselig på hver pakke.
- Hvis en forsendelse inneholder pakker merket med Litium-batterier, må etiketten "Litium-metallbatterier i samsvar med avsnitt II i pakkeinstruks PI 970" festes på hvert luftfraktbrev som brukes. Opplysningene skal angis i feltet "Type og mengde av varer" på luftfraktbrevet.
- Pakking av forsendelsene
 - Enkelte forsendelser som hver oppfyller kravene i avsnitt II i pakningsinstruksjon PI 970, kan pakkes i en ytre emballasje. Se pakningsinstruksjon PI 970 for de aktuelle kravene til ytre emballasje.
 - Bruk originalemballasjen til forsendelse.
 - Produktet må være pakket, sikret eller polstret slik at det ikke vil gli, brette eller punktere under normale fraktforhold, og slik at innholdet ikke kan komme inn i den ytre emballasjen. Størrelsen på den ytre pakningen skal tilsvare den indre pakningen eller enkeltpakningen. Hvis disse er mindre enn den ytre pakken, må mellomrommene fylles slik at den indre pakken ikke kan gli under transport.

Avtrykk

| | |
|------------------|--|
| Opphavsrett 2021 | Utimaco IS GmbH Germanusstr. 4 D-52080 Aachen, Tyskland |
| Telefon | AMERIKA: +1-844-UTIMACO (+1 844-884-6226) EMEA: +49 800-627-3081 APAC: +81 800-919-1301 |
| Internett | https://support.hsm.utimaco.com |
| E-post | support@utimaco.com |
| Dokumentversjon | 1.0.4 |
| Dato | 2021-06-24 |
| Status | Endelig |
| Dokumentnr. | 2020-0025-nb-no |
| Med enerett | Ingen deler av denne dokumentasjonen kan reproduseres i noen form (utskrift, fotokopi eller annen prosess) eller behandles, dupliseres eller distribueres ved hjelp av elektroniske systemer, uten skriftlig tillatelse fra Utimaco IS GmbH. Utimaco IS GmbH forbeholder seg retten til å forbedre eller endre denne dokumentasjonen uten forutgående varsel. Utimaco IS GmbH påtar seg ikke ansvar for trykkfeil og annen feilinformasjon. Alle merkenavn, varemerker og registrerte varemerker tilhører deres rettmessige eiere. |