

u.trust Anchor/CryptoServer PCIe

Varnostna navodila

Prevod izvirnih navodil

Slovenščina

Ta varnostna navodila veljajo za vse kartice u.trust Anchor/CryptoServer PCIe.



Upoštevajte vsa opozorila, varnostna navodila in navodila v napravi ali v tem priročniku, sicer Utimaco ne more prevzeti nobene odgovornosti za nastalo škodo. Ta navodila hranite na varnem mestu in vedno na dosegu roke.



Če baterije niso pravilno nameščene, obstaja nevarnost eksplozije. Uporabljene baterije zavržite v skladu z navodili.



Delovna višina ne sme presegati 2000 m (6500 čevljev).



Uporaba je dovoljena samo v netropskih regijah.

Temperatura okolice	<ul style="list-style-type: none"> ■ Kartica u.trust Anchor PCIe <ul style="list-style-type: none"> ▣ V obratovanju: +10 C do +40 C (+50 F do +104 F) ▣ V shrambi: -10 C do +55 C (+14 F do +131 F) ■ Kartica CryptoServer Se Gen2 PCIe <ul style="list-style-type: none"> ▣ V obratovanju: +10 C do +45 C (+50 F do +113 F) ▣ V shrambi: -10 C do +55 C (+14 F do +131 F) ■ Kartica CryptoServer CSe PCIe <ul style="list-style-type: none"> ▣ V obratovanju: +10 C do +35 C (+50 F do +95 F) ▣ V shrambi: -10 C do +55 C (+14 F do +131 F)
Vlažnost	10 % do 95 % relativne vlažnosti, brez kondenzacije
Delovna višina	Največ 2000 m (6500 ft)
Stopnja onesnaženosti	Največ 2 (v skladu z IEC 60664-1)
Razred zaščite	IP00

- Za zmanjšanje tveganja požara, električnega udara ali poškodb upoštevajte osnovne varnostne ukrepe.
- Pred namestitvijo gonilnikov je treba namestiti vso strojno opremo.
- Kartice u.trust Anchor/CryptoServer PCIe ne uporabljajte v bližini vode ali ko so vaše dlani ali telo mokri.
- Kartico u.trust Anchor/CryptoServer PCIe zaščitite pred vlažnim ali prašnim okoljem, udarci, ekstremnimi temperaturnimi nihaji in neposredno sončno svetlobo. Izogibajte se bližini grelnikov, klimatskih naprav itd.
- Pomembno je, da pred namestitvijo kartice u.trust Anchor/CryptoServer PCIe odklopite vso napajanje računalnika.
- Zagotovite izenačitev potenciala vašega telesa tako, da se dotaknete ozemljene površine, preden se dotaknete kartice u.trust Anchor/CryptoServer PCIe. Ozemljena površina je na primer ohišje računalnika.
- Če je kartica u.trust Anchor/CryptoServer PCIe v neprekinjenem delovanju že dlje časa, je zelo pomembno, da počakate, da se kartica u.trust Anchor/CryptoServer PCIe ohladi, preden jo odstranite iz računalnika.

Pri vračilu u.trust Anchor/CryptoServer PCIe družbi Utimaco IS GmbH je treba upoštevati naslednje.



Izdelek vsebuje litijve baterije, skladne z UN38.3.

Litijevih baterij, ki lahko povzročijo nevarno proizvodnjo toplote, požar ali kratke stike ali so bile poškodovane, ni dovoljeno vrniti.

■ Označevanje litijevih baterij



Slika 1: Označevanje litijve baterije

- ☐ Pred pritrditvijo nalepke na embalažo zamenjajte »*« na sliki z »UN38.3« in »**« s telefonsko številko zaposlenega s strokovnim znanjem o izdelku.
- ☐ Na vsako embalažo čitljivo pritrdite nalepko za litijve baterije.
- ☐ Če pošiljka vsebuje embalaže, označene za litijve baterije, mora biti na vsakem uporabljenem letalskem tovornem listu pritrjena nalepka »Lithium metal batteries in accordance with Section II of Packing Instruction PI 970« (Litijve kovinske baterije v skladu z Odsekom II Navodila za pakiranje PI 970). Podatki morajo biti vneseni v polje »Type and quantity of goods« (Vrsta in količina blaga) letalskega tovornega lista.
- Pakiranje pošilk
 - ☐ Posamezne pošiljke, od katerih vsaka izpolnjuje zahteve iz Odseka II navodil za pakiranje PI 970, je mogoče pakirati v zunanjo embalažo. Za ustrezne zahteve zunanje embalaže glejte navodila za pakiranje PI 970.
 - ☐ Za pošiljanje uporabite originalno embalažo.
 - ☐ Izdelek mora biti pakiran, pritrjen ali oblazinjen tako, da ne zdrsne, se zlomi ali predre v običajnih pogojih pošiljanja in vsebina ne more vstopiti v zunanjo embalažo. Velikost zunanje embalaže mora ustrezati notranji embalaži ali eni sami embalaži. Če so ti manjši od zunanje embalaže, morajo biti prostori zapolnjeni tako, da notranja embalaža med prevozom ne more zdrsniti.

Impresum

Avtorske pravice 2021	Utimaco IS GmbH Germanusstr. 4 D-52080 Aachen, Nemčija
Telefon	AMERIKA: +1-844-UTIMACO (+1 844-884-6226) EMEA: +49 800-627-3081 APAC: +81 800-919-1301
Internet	https://support.hsm.utimaco.com
E-pošta	support@utimaco.com
Različica dokumenta	1.0.4
Datum	2021-06-24
Status	Končno
Št. dokumenta	2020-0025-sl-si
Vse pravice pridržane	<p>Nobenega dela te dokumentacije ni dovoljeno reproducirati v kakršni koli obliki (tisk, fotokopija ali kateri koli drug postopek) ali obdelati, podvojiti ali distribuirati z uporabo elektronskih sistemov brez pisnega dovoljenja Utimaco IS GmbH.</p> <p>Utimaco IS GmbH si pridržuje pravico, da to dokumentacijo izboljša ali spremeni brez predhodnega obvestila. Utimaco IS GmbH ne prevzema nobene odgovornosti za tiskarske napake in druge napačne informacije.</p> <p>Vsa imena blagovnih znamk, blagovne znamke in registrirane blagovne znamke so last njihovih zakonitih lastnikov.</p>