

u.trust Anchor/CryptoServer PCIe

Säkerhetsanvisningar

Översättning av originalanvisningarna

Svenska

Dessa säkerhetsanvisningar gäller för alla u.trust Anchor/CryptoServer PCIe-kort.



Följ alla varningar, säkerhetsanvisningar och riktlinjer som ges på enheten eller i denna bruksanvisning. Annars kan Utimaco inte ta något ansvar för eventuella skador. Förvara dessa anvisningar på en säker plats och alltid inom räckhåll.



Det finns en risk för explosion om batterierna inte är korrekt installerade. Kassera använda batterier enligt anvisningarna.



Drifthöjden får inte överstiga 2 000 m (6 500 ft).



Användning är endast tillåten i icke-tropiska regioner.

Omgivningstemperatur	<ul style="list-style-type: none"> ■ u.trust Anchor PCIe-kort <ul style="list-style-type: none"> ▣ I drift: +10 till +40 C (+50 till +104 F) ▣ I förvaring: -10 till +55 C (+14 till +131 F) ■ CryptoServer Se Gen2 PCIe-kort <ul style="list-style-type: none"> ▣ I drift: +10 till +45 C (+50 till +113 F) ▣ I förvaring: -10 till +55 C (+14 till +131 F) ■ CryptoServer CSe PCIe-kort <ul style="list-style-type: none"> ▣ I drift: +10 till +35 C (+50 till +95 F) ▣ I förvaring: -10 till +55 C (+14 till +131 F)
Luftfuktighet	10 till 95 % relativ luftfuktighet, icke-kondenserande
Drifthöjd	Max 2 000 m (6 500 ft)
Föroreningsnivå	Maximalt 2 (enligt IEC 60664-1)
Skyddsklass	IP00

- Följ de grundläggande säkerhetsföreskrifterna för att minska risken för brand, elektriska stötar eller personskador,
- Eventuell hårdvara måste installeras innan drivrutiner installeras.
- Använd inte u.trust Anchor/CryptoServer PCIe-kortet nära vatten eller när dina händer eller kropp är våta.
- Skydda u.trust Anchor/CryptoServer PCIe-kortet från fuktiga eller dammiga miljöer, stötar, extrema temperaturvariationer och direkt solljus. Undvik närhet till värmare, luftkonditioneringsapparater, osv.
- Det är viktigt att du kopplar bort all ström till datorn innan du installerar u.trust Anchor/CryptoServer PCIe-kortet.
- Säkerställ potentialutjämning av din kropp genom att vidröra en jordad yta innan du vidrör u.trust Anchor/CryptoServer PCIe-kortet. En jordad yta är till exempel datorhöljet.
- Om u.trust Anchor/CryptoServer PCIe-kortet har varit i kontinuerlig drift under en lång tid, är det mycket viktigt att du väntar till u.trust Anchor/CryptoServer PCIe-kortet har svalnat innan du tar bort det från datorn.

När du returnerar en u.trust Anchor/CryptoServer PCIe till Utimaco IS GmbH måste följande tas i beaktande.



*Produkten innehåller UN38.3-kompatibla litiumbatterier.
Litiumbatterier som kan orsaka farlig värmeutveckling, brand eller kortslutningar eller som har skadats får inte returneras.*

■ Märkning för litiumbatterier



Figur 1: Märkning för litiumbatterier

- Ersätt "★" i figuren med "UN38.3" och "★★" med telefonnumret till en anställd med expertis om produkten innan du fäster etiketten på förpackningen.
- Fäst etiketten för litiumbatterier läsligt på varje förpackning.
- Om en försändelse innehåller förpackningar märkta för litiumbatterier ska etiketten "Lithium metal batteries in accordance with Section II of Packing Instruction PI 970" fästas på varje flygfraktsedel som används. Uppgifterna ska anges i fältet "Type and quantity of goods" på flygfraktsedeln.
- Förpackning av försändelserna
 - Enskilda försändelser, som var och en uppfyller kraven i avsnitt II i förpackningsinstruktion PI 970, får förpackas i en yttre förpackning. Se förpackningsinstruktion PI 970 för krav på lämpliga yttre förpackningar.
 - Använd originalförpackningen för leverans.
 - Produkten måste vara förpackad, säkrad eller vadderad så att den inte glider, går sönder eller punkteras under normala transportförhållanden och innehållet inte kan komma in i yttreförpackningen. Den yttre förpackningens storlek ska motsvara den inre förpackningen eller den enskilda förpackningen. Om dessa är mindre än den yttre förpackningen måste utrymmena fyllas så att innerförpackningen inte kan glida under transporten.

Avtryck

Upphovsrätt 2021	Utimaco IS GmbH Germanusstr. 4 D-52080 Aachen, Tyskland
Telefon	NORD- OCH SYDAMERIKA: +1-844-UTIMACO (+1 844-884-6226) EMEA: +49 800-627-3081 APAC: +81 800-919-1301
Internet	https://support.hsm.utimaco.com
E-post	support@utimaco.com
Dokumentversion	1.0.4
Datum	2021-06-24
Status	Slutlig
Dokumentnr.	2020-0025-sv-se
Alla rättigheter förbehållna	<p>Ingen del av denna dokumentation får reproduceras i någon form (tryck, fotokopia eller någon annan process) eller bearbetas, dupliceras eller distribueras med hjälp av elektroniska system utan skriftligt tillstånd från Utimaco IS GmbH.</p> <p>Utimaco IS GmbH förbehåller sig rätten att förbättra eller ändra denna dokumentation utan föregående meddelande. Utimaco IS GmbH tar inget ansvar för utskriftsfel och annan felaktig information.</p> <p>Alla märkesnamn, varumärken och registrerade varumärken tillhör sina rättmätiga ägare.</p>