

u.trust Anchor / CryptoServer PCIe

Bezpečnostní pokyny

Překlad původních pokynů

Čeština

Tyto bezpečnostní pokyny se vztahují na všechny karty u.trust Anchor / CryptoServer PCIe.



Dodržujte prosím všechna varování, bezpečnostní pokyny a instrukce uvedené na zařízení nebo v této příručce. V opačném případě společnost Utimaco nemůže přijmout žádnou odpovědnost za jakékoli způsobené škody. Tyto pokyny uchovávejte na bezpečném místě a vždy v dosahu.



V případě nesprávné instalace baterií hrozí nebezpečí výbuchu. Použité baterie zlikvidujte podle pokynů.



Provozní nadmořská výška nesmí překročit 2 000 m (6 500 ft).



Nesmí se používat v tropických oblastech.

Okolní teplota	<ul style="list-style-type: none"> ■ Karta u.trust Anchor PCIe <ul style="list-style-type: none"> ▣ Za provozu: +10 C až +40 C (+50 F až +104 F) ▣ Při skladování: -10 C až +55 C (+14 F až +131 F) ■ Karta CryptoServer Se Gen2 PCIe <ul style="list-style-type: none"> ▣ Za provozu: +10 C až +45 C (+50 F až +113 F) ▣ Při skladování: -10 C až +55 C (+14 F až +131 F) ■ Karta CryptoServer CSe PCIe <ul style="list-style-type: none"> ▣ Za provozu: +10 C až +35 C (+50 F až +95 F) ▣ Při skladování: -10 C až +55 C (+14 F až +131 F)
Vlhkost	10% až 95% relativní vlhkost, bez kondenzace
Provozní výška	Maximálně 2 000 m (6 500 ft)
Úroveň znečištění	Maximálně 2 (podle IEC 60664-1)
Stupeň krytí	IP00

- Dodržujte základní bezpečnostní opatření, abyste snížili riziko požáru, úrazu elektrickým proudem nebo zranění.
- Před instalací ovladačů musí být nainstalován hardware.
- Nepoužívejte kartu u.trust Anchor / CryptoServer PCIe v blízkosti vody nebo když máte mokré ruce či tělo.
- Chraňte kartu u.trust Anchor / CryptoServer PCIe před vlhkým nebo prašným prostředím, otřesy, extrémními výkyvy teplot a přímým slunečním zářením. Vyhněte se blízkosti topných těles, klimatizací atd.
- Je důležité, abyste před instalací karty u.trust Anchor / CryptoServer PCIe odpojili počítač od veškerých zdrojů napájení.
- Dříve, než se karty u.trust Anchor / CryptoServer PCIe dotknete, zajistěte vyrovnaní potenciálu svého těla tak, že se dotknete uzemněného povrchu. Uzemněným povrchem je například počítačová skříň.
- Pokud byla karta u.trust Anchor / CryptoServer PCIe v nepřetržitém provozu po dlouhou dobu, je velmi důležité, abyste před jejím vyjmutím z počítače počkali, dokud nevychladne.

Při vracení zařízení u.trust Anchor / CryptoServer PCIe společnosti Utimaco IS GmbH je třeba dodržovat následující pokyny.



Produkt obsahuje lithiové baterie vyhovující standardu UN38.3.

Lithiové baterie, které mohou potenciálně způsobit nebezpečnou tvorbu tepla, požár nebo zkratky, či poškozené lithiové baterie se nesmí vracet.

■ Označení lithiových baterií



Obrázek 1: Označení lithiových baterií

- Před nalepením štítku na balík nahrad'te symbol „*“ na obrázku kódem „UN38.3“ a symbol „**“ nahrad'te telefonním číslem zaměstnance, který má odborné znalosti zařízení.
- Na každý balík umístěte čitelný štítek označující lithiové baterie.
- Pokud zásilka obsahuje balíky označené štítkem pro lithiové baterie, musí být ke každému použitému leteckému nákladnímu listu připojen štítek s textem „Lithium metal batteries in accordance with Section II of Packing Instruction PI 970“ (lithiové kovové baterie v souladu s oddílem II pokynů k balení PI 970). Informace musí být v leteckém nákladním listu uvedeny v kolonce „Druh a množství zboží“.
- Balení zásilek
 - Jednotlivé zásilky, z nichž každá splňuje požadavky oddílu II pokynů k balení PI 970, mohou být zabaleny do vnějšího obalu. Příslušné požadavky na vnější obal naleznete v pokynech k balení PI 970.
 - Pro přepravu použijte originální obal.
 - Produkt musí být zabalen, zajištěn nebo polstrován tak, aby za běžných přepravních podmínek nemohlo dojít k jeho posouvání, rozbití nebo propíchnutí a aby se obsah nemohl dostat do vnějšího obalu. Velikost vnějšího obalu by měla odpovídat vnitřnímu nebo samostatnému obalu. Jsou-li menší než vnější obal, musí být prostor vyplněn tak, aby se vnitřní obal nemohl během přepravy posouvat.

Právní informace

Autorské právo 2021	Utimaco IS GmbH Germanusstr. 4 D-52080 Aachen, Německo
Telefon	AMERIKA: +1-844-UTIMACO (+1 844-884-6226) EMEA: +49 800-627-3081 APAC: +81 800-919-1301
Internet	https://support.hsm.utimaco.com
E-mail	support@utimaco.com
Verze dokumentu	1.0.4
Datum	2021-06-24
Stav	Konečný
Č. dokumentu	2020-0025-cs-cz
Všechna práva vyhrazena	<p>Žádná část této dokumentace nesmí být reprodukována jakoukoli formou (tisk, fotokopie nebo jakýkoli jiný proces) nebo zpracována, duplikována či distribuována prostřednictvím elektronických systémů bez písemného souhlasu společnosti Utimaco IS GmbH.</p> <p>Společnost Utimaco IS GmbH si vyhrazuje právo vylepšovat nebo upravovat tuto dokumentaci bez předchozího upozornění. Společnost Utimaco IS GmbH nenese žádnou odpovědnost za tiskové chyby a jiné dezinformace.</p> <p>Všechny obchodní značky, ochranné známky a registrované ochranné známky jsou majetkem jejich právoplatných vlastníků.</p>