

u.trust Anchor/CryptoServer PCIe

Sikkerhedsanvisninger

Oversættelse af den originale brugsanvisning

Dansk

Disse sikkerhedsinstruktioner gælder for alle u.trust Anchor/CryptoServer PCIe-kort.



Følg alle advarsler, sikkerhedsinstruktioner og vejledning på enheden eller i denne vejledning, ellers kan Utimaco ikke påtage sig noget ansvar for eventuelle skader. Opbevar disse instruktioner på et sikkert sted og altid inden for rækkevidde.



Der er risiko for eksplosion, hvis batterierne ikke er installeret korrekt. Bortskaf brugte batterier i henhold til instruktionerne.



Driftshøjden må ikke overstige 2000 m (6500 fod).



Anvendelse er kun tilladt i ikke-tropiske områder.

Omgivelsestemperatur	<ul style="list-style-type: none"> ■ u.trust Anchor PCIe-kort <ul style="list-style-type: none"> ▣ I drift: +10 C til +40 C (+50 F til +104 F) ▣ På lager: -10 C til +55 C (+14 F til +131 F) ■ CryptoServer Se Gen2 PCIe-kort <ul style="list-style-type: none"> ▣ I drift: +10 C til +45 C (+50 F til +113 F) ▣ På lager: -10 C til +55 C (+14 F til +131 F) ■ CryptoServer CSe PCIe-kort <ul style="list-style-type: none"> ▣ I drift: +10 C til +35 C (+50 F til +95 F) ▣ På lager: -10 C til +55 C (+14 F til +131 F)
Luftfugtighed	10 % til 95 % relativ fugtighed, ikke-kondenserende
Driftshøjde	Maksimum 2000 m (6500 fod)
Forureningsniveau	Maksimum 2 (i henhold til IEC 60664-1)
Beskyttelsesklasse	IP00

- Følg de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger for at reducere risikoen for brand, elektrisk stød eller personskade.
- Al hardware skal installeres, før drivere installeres.
- Brug ikke u.trust-ankeret/CryptoServer PCIe-kortet i nærheden af vand, eller når dine hænder eller krop er våde.
- Beskyt u.trust Anchor/CryptoServer PCIe-kortet mod fugtige eller støvede miljøer, stød, ekstreme temperaturudsving og direkte sollys. Undgå nærhed til varmeapparater, klimaanlæg osv.
- Det er vigtigt, at du afbryder al strøm til din computer, før du installerer u.trust Anchor/CryptoServer PCIe-kort.
- Sørg for potentiel udligning af din krop ved at røre ved en jordet overflade, før du rører ved u.trust Anchor/CryptoServer PCIe-kortet. En jordet overflade er f.eks. computerkabinettet.
- Hvis u.trust Anchor/CryptoServer PCIe-kort har været i kontinuerlig drift i lang tid, er det meget vigtigt, at du venter, indtil u.trust Anchor/CryptoServer PCIe-kort er kølet ned, før du fjerner det fra computeren.

Ved returnering af en u.trust Anchor/CryptoServer PCIe til Utimaco IS GmbH skal følgende overholdes.



*Produktet indeholder lithiumbatterier, der overholder UN38.3.
Lithiumbatterier, der potentielt kan forårsage farlig varmeudvikling, brand eller kortslutninger eller er beskadiget må ikke returneres.*

■ Mærkning af litiumbatterier



Figur 1: Mærkning af litiumbatterier

- Udskift "*" i figuren med "UN38.3" og "**" med telefonnummeret på en medarbejder med ekspertise i produktet, før etiketten fastgøres på pakken.
- Sæt etiketten til litiumbatterier på den enkelte pakke, så den er nem at læse.
- Hvis en forsendelse indeholder pakker, der er mærket som litiumbatterier, skal etiketten "Litiummetalbatterier i overensstemmelse med afsnit II i pakningsvejledning PI 970" anbringes på hver enkelt luftfragtbrev, der anvendes. Oplysningerne skal anføres i feltet "Type og mængde af varer" på luftfragtbrevet.
- Emballering af forsendelserne
 - Enkeltforsendelser, der hver opfylder kravene i afsnit II i emballeringsvejledning PI 970, kan emballeres i en ydre emballage. Der henvises til emballeringsinstruktion PI 970 for de relevante krav til den ydre emballage.
 - Brug den originale emballage til forsendelse.
 - Produktet skal være emballeret, fastgjort eller emballagen skal være foret, så produktet ikke glider rundt, går i stykker, eller der går hul i det under normale forsendelsesforhold, og på en måde så indholdet ikke kan trænge igennem den ydre emballage. Den ydre emballages størrelse skal svare til den indre emballage eller enkeltpakningen. Hvis den er mindre end den ydre emballage, skal der lægges fyld i, så den indre emballage ikke kan skride rundt i forbindelse med transporten.

Mærke

Ophavsret2021	Utimaco IS GmbH Germanusstr. 4 D-52080 Aachen, Tyskland
Telefon	AMERIKA: +1-844-UTIMACO (+1 844-884-6226) EMEA: +49 800-627-3081 APAC: +81 800-919-1301
Internet	https://support.hsm.utimaco.com
E-mail	support@utimaco.com
Dokumentversion	1.0.4
Dato	2021-06-24
Status	Endelig
Dokument nr.	2020-0025-da-dk
Alle rettigheder forbeholdes	<p>Ingen dele af denne dokumentation må gengives i nogen form (print, fotokopi eller anden proces) eller behandles, kopieres eller distribueres ved hjælp af elektroniske systemer uden skriftlig tilladelse fra Utimaco IS GmbH.</p> <p>Utimaco IS GmbH forbeholder sig ret til at forbedre eller ændre denne dokumentation uden forudgående varsel. Utimaco IS GmbH påtager sig intet ansvar for trykfejl og andre fejlinformation.</p> <p>Alle brands, varemærker og registrerede varemærker tilhører deres retmæssige ejere.</p>