

u.trust Anchor/CryptoServer PCIe

Οδηγίες ασφαλείας

Μετάφραση οδηγιών από τη γλώσσα του πρωτοτύπου

Ελληνική

Αυτές οι οδηγίες ασφαλείας ισχύουν για όλες τις κάρτες u.trust Anchor/CryptoServer PCIe.



Ακολουθήστε όλες τις προειδοποιήσεις, τις οδηγίες ασφαλείας και τις συμβουλές που παρέχονται στη συσκευή ή σε αυτό το εγχειρίδιο, διαφορετικά η Utimaco δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ζημιές.
Φυλάξτε αυτές τις οδηγίες σε ασφαλές μέρος και πάντα σε εύκολα προσβάσιμο σημείο.



Σε περίπτωση εσφαλμένης εγκατάστασης των μπαταριών, υπάρχει κίνδυνος έκρηξης.
Απορρίψτε τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες σύμφωνα με τις οδηγίες.



Η εμβέλεια λειτουργίας δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 2.000 μέτρα (6.500 πόδια).



Η χρήση επιτρέπεται μόνο σε μη τροπικές περιοχές.

Θερμοκρασία περιβάλλοντος	<ul style="list-style-type: none"> ■ Κάρτα u.trust Anchor PCIe <ul style="list-style-type: none"> ▣ Σε λειτουργία: +10 C έως +40 C (+50 F έως +104 F) ▣ Σε αποθήκευση: -10 C έως +55 C (+14 F έως +131 F) ■ Κάρτα CryptoServer Se Gen2 PCIe <ul style="list-style-type: none"> ▣ Σε λειτουργία: +10 C έως +45 C (+50 F έως +113 F) ▣ Σε αποθήκευση: -10 C έως +55 C (+14 F έως +131 F) ■ Κάρτα PCIe CryptoServer CSe <ul style="list-style-type: none"> ▣ Σε λειτουργία: +10 C έως +35 C (+50 F έως +95 F) ▣ Σε αποθήκευση: -10 C έως +55 C (+14 F έως +131 F)
Υγρασία	10% έως 95% σχετική υγρασία, χωρίς συμπύκνωση
Υψόμετρο λειτουργίας	Μέγιστο 2.000 μέτρα (6.500 πόδια)
Επίπεδο ρύπανσης	Μέγιστο 2 (σύμφωνα με το IEC 60664-1)
Κατηγορία προστασίας	IP00

- Για να μειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας ή τραυματισμού, ακολουθήστε τις βασικές προφυλάξεις ασφαλείας.
- Πριν από την εγκατάσταση των προγραμμάτων οδήγησης, πρέπει να εγκατασταθεί πρώτα κάθε απαραίτητο υλικό.
- Μη χρησιμοποιείτε την κάρτα u.trust Anchor/CryptoServer PCIe κοντά σε νερό ή όταν τα χέρια ή το σώμα σας είναι βρεγμένα.
- Προστατέψτε την κάρτα u.trust Anchor/CryptoServer PCIe από περιβάλλοντα με υγρασία ή σκόνη, από κραδασμούς, από ακραίες διακυμάνσεις της θερμοκρασίας και μην την εκθέτετε σε άμεσο ηλιακό φως. Αποφύγετε την εγγύτητα σε θερμαντήρες, κλιματιστικά κ.λπ.
- Είναι σημαντικό να αποσυνδέσετε κάθε τροφοδοσία στον υπολογιστή σας πριν εγκαταστήσετε την κάρτα u.trust Anchor/CryptoServer PCIe.
- Εξασφαλίστε τη γείωση του σώματός σας αγγίζοντας μια γειωμένη επιφάνεια πριν αγγίξετε την κάρτα u.trust Anchor/CryptoServer PCIe. Μια γειωμένη επιφάνεια είναι, για παράδειγμα, το περίβλημα του υπολογιστή.
- Εάν η κάρτα u.trust Anchor/CryptoServer PCIe βρίσκεται σε συνεχή λειτουργία για μεγάλο χρονικό διάστημα, είναι πολύ σημαντικό να περιμένετε μέχρι να κρυώσει η κάρτα u.trust Anchor/CryptoServer PCIe πριν την αφαιρέσετε από τον υπολογιστή.

Κατά την επιστροφή του PCIe u.trust Anchor/CryptoServer στην Utimaco IS GmbH, πρέπει να τηρούνται τα ακόλουθα.



Το προϊόν περιέχει μπαταρίες λιθίου οι οποίες συμμορφώνονται με το πρότυπο UN38.3.

Μπαταρίες λιθίου που μπορούν δυνητικά να προκαλέσουν επικίνδυνη παραγωγή θερμότητας, πυρκαγιά ή βραχυκύκλωμα ή έχουν υποστεί ζημιά δεν πρέπει να επιστρέφονται.

■ Επισήμανση για μπαταρίες λιθίου



Σχήμα 1: Επισήμανση μπαταρίας λιθίου

- Πριν από την τοποθέτηση της ετικέτας στη συσκευασία, να αντικατασταθεί η ένδειξη «*» στην εικόνα με την ένδειξη «UN38.3» και η ένδειξη «**» με τον αριθμό τηλεφώνου ενός υπαλλήλου με εμπειρία στη χρήση του προϊόντος.
- Τοποθετήστε την ετικέτα για τις μπαταρίες λιθίου σε εμφανές σημείο κάθε συσκευασίας.
- Εάν μια αποστολή περιέχει συσκευασίες που φέρουν σήμανση για μπαταρίες λιθίου, σε κάθε αεροπορική φορτωτική που χρησιμοποιείται πρέπει να προσαρτάται η ετικέτα «μεταλλικές μπαταρίες λιθίου σύμφωνα με την Ενότητα II της Οδηγίας Συσκευασίας PI 970». Οι πληροφορίες πρέπει να αναγράφονται στο πεδίο «Είδος και ποσότητα εμπορευμάτων» της αεροπορικής φορτωτικής.
- Συσκευασία των φορτίων
 - Οι μεμονωμένες αποστολές, κάθε μία από τις οποίες πληροί τις απαιτήσεις της Ενότητας II της οδηγίας συσκευασίας PI 970, μπορούν να συσκευάζονται σε εξωτερική συσκευασία. Ανατρέξτε στις οδηγίες συσκευασίας PI 970 για τις απαραίτητες απαιτήσεις εξωτερικής συσκευασίας.
 - Για την αποστολή, χρησιμοποιήστε την αρχική συσκευασία.
 - Το προϊόν πρέπει να είναι συσκευασμένο, ασφαλισμένο ή επενδεδυμένο ώστε, υπό κανονικές συνθήκες μεταφοράς, να μην γλιστρήσει, σπάσει ή τρυπήσει, και το περιεχόμενο της εσωτερικής συσκευασίας να μην μεταφέρεται στην εξωτερική συσκευασία. Το μέγεθος της εξωτερικής συσκευασίας πρέπει να αντιστοιχεί στην εσωτερική συσκευασία. Εναλλακτικά, το προϊόν πρέπει να τοποθετηθεί σε μια ενιαία συσκευασία. Αν η εσωτερική συσκευασία είναι μικρότερη από την εξωτερική, τα κενά ανάμεσα στην εσωτερική και την εξωτερική συσκευασία πρέπει να γεμίσουν, ώστε η εσωτερική συσκευασία να παραμένει σταθερή κατά τη μεταφορά.

Imprint

Πνευματικά δικαιώματα 2021	Utimaco IS GmbH Germanusstr. 4 D-52080 Aachen, Γερμανία
Τηλέφωνο:	ΑΜΕΡΙΚΗ: +1-844-UTIMACO (+1 844-884-6226) Ευρώπη, Μέση Ανατολή και Αφρική: +49 800-627-3081 Ασία-Ειρηνικός: +81 800-919-1301
Διαδίκτυο:	https://support.hsm.utimaco.com
E-mail:	support@utimaco.com
Έκδοση εγγράφου	1.0.4
Ημερομηνία:	2021-06-24
Κατάσταση	Οριστική
Αρ. Εγγράφου:	2020-0025-el-gr
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος	<p>Απαγορεύεται η αναπαραγωγή σε οποιαδήποτε μορφή (εκτύπωση, φωτοαντίγραφο ή άλλη διαδικασία) ή η επεξεργασία, η δημιουργία διπλότυπων αντιγράφων ή η διανομή του συνόλου της παρούσας τεκμηρίωσης με ηλεκτρονικά ή άλλα μέσα χωρίς την έγγραφη άδεια της Utimaco IS GmbH.</p> <p>Η Utimaco IS GmbH διατηρεί το δικαίωμα να προβαίνει σε βελτιώσεις ή τροποποιήσεις της παρούσας τεκμηρίωσης χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Η Utimaco IS GmbH δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για σφάλματα που προκύπτουν από τη διαδικασία της εκτύπωσης και από τυχόν άλλη παραπληροφόρηση.</p> <p>Όλες οι επωνυμίες, τα εμπορικά σήματα και τα σήματα κατατεθέντα αποτελούν ιδιοκτησία των νόμιμων κατόχων τους.</p>