

u.trust Anchor/CryptoServer PCIe

Instrucciones de seguridad

Traducción de las instrucciones originales

Español

Las presentes instrucciones de seguridad se aplican a todas las tarjetas PCIe u.trust Anchor/CryptoServer.



Por favor, tenga en cuenta todas las advertencias, instrucciones de seguridad y orientaciones indicadas en el dispositivo o en este manual. De lo contrario, Utimaco no se hace responsable de los daños causados. Mantenga estas instrucciones en un lugar seguro y a su alcance.



En caso de no instalar las baterías correctamente, existe el riesgo de explosión. Deseche las baterías usadas siguiendo las instrucciones.



La altitud de funcionamiento no debe superar los 2000 m (6500 pies).



Solo está permitido su uso en regiones no tropicales.

Temperatura ambiente	<ul style="list-style-type: none"> ■ Tarjeta PCIe u.trust Anchor <ul style="list-style-type: none"> ▣ En funcionamiento: De +10° C a +40° C (de +50° F a +104° F) ▣ Durante el almacenamiento: De -10° C a +55° C (de +14° F a +131° F) ■ Tarjeta PCIe CryptoServer Se Gen2 <ul style="list-style-type: none"> ▣ En funcionamiento: De +10° C a +45° C (de +50° F a +113° F) ▣ Durante el almacenamiento: De -10° C a +55° C (de +14° F a +131° F) ■ Tarjeta PCIe CryptoServer CSe <ul style="list-style-type: none"> ▣ En funcionamiento: De +10° C a +35° C (de +50° F a +95° F) ▣ Durante el almacenamiento: De -10° C a +55° C (de +14° F a +131° F)
Humedad	De 10 % a 95 % de humedad relativa, sin condensación
Altura de funcionamiento	Máximo 2000 m (6500 pies)
Nivel de contaminación	Máximo 2 (según IEC 60664-1)
Clase de protección	IP00

- Para reducir los riesgos de incendio, descarga eléctrica o lesiones, siga las precauciones básicas de seguridad.
- Todo el hardware debe estar instalado antes de instalar los controladores.
- No utilice la tarjeta PCIe u.trust Anchor/CryptoServer en lugares donde haya agua, o si tiene las manos o el cuerpo mojados.
- Proteja la tarjeta PCIe u.trust Anchor/CryptoServer de entornos húmedos o polvorientos, golpes, fluctuaciones extremas de temperatura y luz solar directa. Procure que el dispositivo no esté junto a estufas, aires acondicionados, etc.
- Es importante desconectar toda la alimentación del ordenador antes de instalar la tarjeta PCIe u.trust Anchor/CryptoServer.
- Asegúrese de la ecualización de potencial de su cuerpo tocando una superficie conectada a tierra antes de tocar la tarjeta PCIe u.trust Anchor/CryptoServer. Por ejemplo, una superficie conectada a tierra puede ser la carcasa del ordenador.
- Si la tarjeta PCIe u.trust Anchor/CryptoServer ha estado en funcionamiento continuo durante mucho tiempo, es muy importante que espere a que la tarjeta PCIe u.trust Anchor/CryptoServer se haya enfriado antes de extraerla del ordenador.

Al devolver una unidad u.trust Anchor/CryptoServer PCIe a Utimaco IS GmbH, se debe tener en cuenta lo siguiente.



*El producto contiene baterías de litio que cumplen con la norma UN38.3.
Las baterías de litio que podrían causar una generación de calor peligrosa, un incendio o un cortocircuito, o que han resultado dañadas.*

■ Etiquetado para baterías de litio



Figura 1: Etiquetado de la batería de litio

- Reemplace "*" en la figura por "UN38.3" y "**" por el número de teléfono de un empleado experto en el producto antes de pegar la etiqueta en el paquete.
- Coloque la etiqueta de las baterías de litio de manera visible en cada paquete.
- En caso de que un envío contenga paquetes marcados para baterías de litio, la etiqueta "Baterías de metal de litio de acuerdo con la Sección II de la Instrucción de Empaquetado PI 970" se deberá colocar en cada carta de porte aérea utilizada. La información debe introducirse en el campo "Tipo y cantidad de mercancías" de la carta de porte aérea.
- Empaquetado de los envíos
 - Los envíos individuales que cumplan con los requisitos de la Sección II de la instrucción de empaquetado PI 970, pueden embalsarse en un paquete exterior. Consulte las instrucciones de empaquetado PI 970 para los requisitos de embalaje exterior correspondientes.
 - Utilice el empaquetado original para el envío.
 - El producto debe estar empaquetado, protegido o acolchado, de manera que no se deslice, rompa o perfore en condiciones normales de envío y que el contenido no pueda traspasar el embalaje exterior. El tamaño del embalaje exterior debe coincidir con el del paquete interior o con el del embalaje individual. En caso de que sean más pequeños que el embalaje exterior, deben rellenarse los espacios para que el paquete interior no pueda moverse durante el transporte.

Pie de imprenta

Copyright 2021	Utimaco IS GmbH Germanusstr. 4 D-52080 Aquisgrán, Alemania
Teléfono	AMÉRICA: +1-844-UTIMACO (+1 844-884-6226) EMEA: +49 800-627-3081 APAC: +81 800-919-1301
Internet	https://support.hsm.utimaco.com
Correo electrónico	support@utimaco.com
Versión de documento	1.0.4
Fecha	2021-06-24
Estado	Final
Documento n.º	2020-0025-es-es
Todos los derechos reservados	<p>Queda prohibida la reproducción total o parcial de esta documentación en cualquier forma (impresión, fotocopia o cualquier otro proceso), así como su tratamiento, duplicación o distribución por medio de sistemas electrónicos, sin el consentimiento por escrito de Utimaco IS GmbH.</p> <p>Utimaco IS GmbH se reserva el derecho de mejorar o modificar la presente documentación en cualquier momento y sin previo aviso. Utimaco IS GmbH no se hace responsable de los errores de impresión y otros datos erróneos.</p> <p>Los nombres de las marcas, las marcas comerciales y las marcas registradas son propiedad de sus legítimos propietarios.</p>