

u.trust Anchor/CryptoServer PCIe

सुरक्षा के निर्देश

मूल निर्देशों का अनुवाद

हिंदी

ये सुरक्षा निर्देश सभी u.trust Anchor/CryptoServer-PCIe-कार्ड पर लागू होते हैं।



कृपया डिवाइस पर या इन निर्देशों में सभी चेतावनियों, सुरक्षा निर्देशों और निर्देशों का पालन करें, अन्यथा Utimaco किसी भी क्षति के लिए किसी भी दायित्व को स्वीकार नहीं कर सकता है। इन निर्देशों को सुरक्षित स्थान पर रखें और हमेशा हाथ में रखें।



यदि बैटरी को अनुचित तरीके से बदल दिया जाए तो विस्फोट का खतरा होता है। निर्देशों के अनुसार प्रयुक्त बैटरी का निपटान।



ऑपरेटिंग ऊंचाई 2000 मी. (6500 फीट) से अधिक नहीं होनी चाहिए।



गैर-उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में उपयोग की अनुमति है।

परिवेश का तापमान	<ul style="list-style-type: none"> ■ u.trust Anchor कार्ड <ul style="list-style-type: none"> ▣ संचालन में: +10 °C से +40 °C तक (+50 °F से +104 °F तक) ▣ संग्रहण में: -10 °C से +55 °C तक (+14 °F से +131 °F तक) ■ CryptoServer-Se-Gen2-PCle-कार्ड <ul style="list-style-type: none"> ▣ संचालन में: +10 °C से +45 °C तक (+50 °F से +113 °F तक) ▣ संग्रहण में: -10 °C से +55 °C तक (+14 °F से +131 °F तक) ■ CryptoServer-CSe-PCle-कार्ड <ul style="list-style-type: none"> ▣ संचालन में: +10 °C से +35 °C तक (+50 °F से +95 °F तक) ▣ संग्रहण में: -10 °C से +55 °C तक (+14 °F से +131 °F तक)
आर्द्रता	10% से 95% सापेक्ष आर्द्रता, गैर संघनक
ऊंचाई	अधिकतम 2000 मी (6500 फीट)
प्रदूषण की डिग्री	अधिकतम 2 (IEC 60664-1 के अनुसार)
सुरक्षा वर्ग	IP00

- आग, बिजली के झटके, या चोट के जोखिम को कम करने के लिए बुनियादी सुरक्षा सावधानियों का पालन करें।
- ड्राइवरों को स्थापित करने से पहले सभी हार्डवेयर स्थापित होने चाहिए।
- पानी के पास या जब आपके हाथ या शरीर गीला हो तो u.trust Anchor/CryptoServer-PCle-कार्ड का उपयोग न करें।
- नम या धूल भरे वातावरण, कंपन, अत्यधिक तापमान में उतार-चढ़ाव और सीधे धूप से u.trust Anchor/CryptoServer-PCle-कार्ड को सुरक्षित रखें। हीटर, एयर कंडीशनर, आदि के पास होने से बचें।
- यह महत्वपूर्ण है कि आप u.trust Anchor/CryptoServer-PCle-कार्ड स्थापित करने से पहले अपने कंप्यूटर को पूरी बिजली की आपूर्ति काट दें।
- यह सुनिश्चित करें कि u.trust Anchor/CryptoServer-PCle-कार्ड को छूने से पहले आपके शरीर को एक सतह को छूने से लैस किया गया है। जमीनी सतह का एक उदाहरण कंप्यूटर हाउसिंग है।
- अगर u.trust Anchor/CryptoServer-PCle-कार्ड लंबे समय से निरंतर संचालन में है, तो यह बहुत महत्वपूर्ण है कि आप तब तक प्रतीक्षा करें जब तक कि आप u.trust Anchor/CryptoServer-PCle-कार्ड को कंप्यूटर से हटाने से पहले ठंडा नहीं कर देते।

Utimaco IS GmbH को u.trust Anchor/CryptoServer PCIe लौटते समय, निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए।



उत्पाद में UN38.3 कंप्लायंट लिथियम बैटरी शामिल हैं।
लिथियम बैटरी, जो संभावित रूप से जानलेवा गर्मी पैदा कर सकती हैं, आग
या शॉर्ट सर्किट का कारण बन सकती हैं या जो क्षतिग्रस्त हो गई हैं, उन्हें वापस नहीं किया जाना चाहिए।

■ लिथियम बैटरी के लिए लेबलिंग



चित्र 1: लिथियम बैटरी लेबलिंग

- पैकेज में लेबल जोड़ने से पहले, चित्र में "*" को "UN38.3" से बदलें और "**" को किसी उत्पाद विशेषज्ञ के टेलीफोन नंबर से बदलें।
- लिथियम बैटरी के लिए, प्रत्येक पैकेज में लेबल को स्पष्ट रूप से जोड़ें।
- यदि शिपमेंट में लिथियम बैटरी के चिह्न वाले पैकेज हैं, तो प्रत्येक एयरवे बिल पर "पैकिंग निर्देश PI 970 के खंड II के अनुसार लिथियम धातु बैटरी" लेबल का उपयोग किया जाना चाहिए। जानकारी को एयरवे बिल के "माल के प्रकार और मात्रा" फ़ील्ड में दर्ज किया जाना चाहिए।
- कन्साइनमेंट की पैकिंग
 - वे अलग-अलग शिपमेंट जो पैकिंग निर्देश PI 970 के खंड II की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, उन्हें बाहरी पैकेज में पैक किया जा सकता है। उपयुक्त बाहरी पैकेज आवश्यकताओं के लिए कृपया पैकिंग निर्देश PI 970 देखें।
 - शिपिंग के लिए मूल पैकेजिंग का उपयोग करें।
 - उत्पाद की पैकिंग सुरक्षित या गद्देदार होनी चाहिए, ताकि यह सामान्य शिपिंग परिस्थितियों में न फिसले, न टूटे और न ही पंचर हो और सामान बाहरी पैकेजिंग में प्रवेश न कर सके। बाहरी पैकेज का आकार भीतरी पैकेज या सिंगल पैकेज के अनुरूप होना चाहिए। यदि ये बाहरी पैकेज से छोटे हैं, तो खाली जगह को भर दिया जाना चाहिए ताकि ढुलाई के दौरान भीतरी पैकेज फिसलने न पाए।

छपाई

कॉपीराइट 2021	Utimaco IS GmbH Germanusstr. 4 D-52080 Aachen Germany
टेलीफोन	AMERICAS: +1-844-UTIMACO (+1 844-884-6226) EMEA: +49 800-627-3081 APAC: +81 800-919-1301
इंटरनेट	https://support.hsm.utimaco.com
ईमेल	support@utimaco.com
दस्तावेज संस्करण	1.0.4
तिथि	2021-06-24
स्थिति	अंतिम
दस्तावेज क्र.	2020-0025-hi-in
सभी अधिकार सुरक्षित हैं।	इस दस्तावेज का कोई भी हिस्सा Utimaco IS GmbH की लिखित अनुमति के बिना किसी भी रूप (प्रिंट, फोटोकॉपी या किसी अन्य प्रक्रिया) में इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम का उपयोग करके पुनः पेश या संसाधित, डुप्लिकेट या वितरित नहीं किया जा सकता है। Utimaco IS GmbH के पास पूर्व सूचना के बिना इस दस्तावेज को सुधारने या बदलने का अधिकार है। Utimaco IS GmbH मुद्रण त्रुटियों और अन्य गलत जानकारी के लिए कोई दायित्व नहीं मानता है। सभी ब्रांड नाम, ट्रेडमार्क और पंजीकृत ट्रेडमार्क उनके सही मालिकों की संपत्ति हैं।