

# u.trust Anchor/CryptoServer PCIe

Sigurnosne upute

Prijevod izvornih uputa

Hrvatski

Ove sigurnosne upute primjenjuju se na sve PCIe kartice u.trust Anchor/CryptoServer.



*Pridržavajte se svih upozorenja, sigurnosnih uputa i smjernica navedenih na uređaju ili u ovom priručniku. U protivnom, Utimaco ne može prihvatiti nikakvu odgovornost za bilo kakvu nastalu štetu.*

*Ove upute čuvajte na sigurnom mjestu i uvijek nadohvat ruke.*



*Ako baterije nisu ispravno postavljene, postoji opasnost od eksplozije. Potrošene baterije odložite u skladu s uputama.*



*Nadmorska visina na kojoj uređaj radi ne smije premašiti 2000 m (6500 stopa).*



*Upotreba je dopuštena samo u netropskim regijama.*

<b>Temperatura okoline</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ PCIe kartica u.trust Anchor <ul style="list-style-type: none"> <li>▣ Tijekom rada: Od +10 C do +40 C (od +50 F do +104 F)</li> <li>▣ Skladištenje: Od -10 C do +55 C (od +14 F do +131 F)</li> </ul> </li> <li>■ PCIe kartica CryptoServer Se Gen2 <ul style="list-style-type: none"> <li>▣ Tijekom rada: Od +10 C do +45 C (od +50 F do +113 F)</li> <li>▣ Skladištenje: Od -10 C do +55 C (od +14 F do +131 F)</li> </ul> </li> <li>■ PCIe kartica CryptoServer CSe <ul style="list-style-type: none"> <li>▣ Tijekom rada: Od +10 C do +35 C (od +50 F do +95 F)</li> <li>▣ Skladištenje: Od -10 C do +55 C (od +14 F do +131 F)</li> </ul> </li> </ul>
<b>Vlažnost</b>	Relativna vlažnost od 10% do 95%, bez kondenzacije
<b>Radna nadmorska visina</b>	Maksimalno 2000 m (6500 stopa)
<b>Razina onečišćenja</b>	Maksimalno 2 (prema IEC 60664-1)
<b>Klasa zaštite</b>	IP00

- Pridržavajte se osnovnih mjera opreza kako biste smanjili rizik od požara, strujnog udara ili ozljeda.
- Sav hardver mora biti instaliran prije instalacije upravljačkih programa.
- PCIe karticom u.trust Anchor/CryptoServer nemojte rukovati u blizini vode ili kada su vam ruke odnosno tijelo mokri.
- PCIe karticu u.trust Anchor/CryptoServer zaštitite od vlažnih ili prašnjavih okruženja, šokova, ekstremnih promjena temperature i izravne sunčeve svjetlosti. Izbjegavajte blizinu grijača, klima-uređaja itd.
- Važno je da isključite svo napajanje računala prije instalacije PCIe kartice u.trust Anchor/CryptoServer.
- Izjednačite mogući elektricitet svog tijela tako što ćete dodirnuti uzemljenu površinu prije nego što ćete dodirnuti PCIe karticu u.trust Anchor/CryptoServer. Uzemljena površina je, na primjer, kućište računala.
- Ako PCIe kartica u.trust Anchor/CryptoServer dugo radi bez prestanka, vrlo je važno da pričekate da se PCIe kartica u.trust Anchor/CryptoServer ohladi prije nego što je uklonite iz računala.

Ako vraćate uređaj u trust Anchor/CryptoServer PCIe tvrtki Utimaco IS GmbH, potrebno je pridržavati se sljedećih uputa.



*Proizvod sadrži litijske baterije u skladu s UN38.3.*

*Litijske baterije koje potencijalno mogu uzrokovati opasno stvaranje topline, požar ili kratki spoj odnosno baterije koje su oštećene.*

#### ■ Označavanje litijskih baterija



Slika 1: Označavanje litijske baterije

- Prije pričvršćivanja naljepnice na paket, zamijenite "\*" na slici s "UN38.3" i "\*\*" s telefonskim brojem zaposlenika koji je stručan za proizvod.
- Naljepnicu za litijske baterije čitljivo pričvrstite na svako pakiranje.
- Ako pošiljka sadržava pakete s oznakom za litijske baterije, na svaki korišteni zračni tovarni list mora biti pričvršćena oznaka „Litijske metalne baterije u skladu s odjeljkom II. Upute za pakiranje PI 970“. Podaci se moraju unijeti u polje „Vrsta i količina robe“ zračnog tovarnog lista.
- Pakiranje pošiljaka
  - Pojedinačne pošiljke, od kojih svaka ispunjava zahtjeve iz odjeljka II. upute za pakiranje PI 970, mogu se pakirati u vanjsko pakiranje. Odgovarajuće zahtjeve za vanjsko pakiranje potražite u uputama za pakiranje PI 970.
  - Koristite originalnu ambalažu za otpremu.
  - Proizvod mora biti zapakiran, pričvršćen ili podstavljen tako da ne klizi, ne lomi se ili probija u normalnim uvjetima otpreme i tako da sadržaj ne može ući u vanjsko pakiranje. Veličina vanjskog pakiranja treba odgovarati unutarnjem pakiranju ili pojedinačnom pakiranju. Ako su manji od vanjskog pakiranja, prostori moraju biti ispunjeni tako da unutarnje pakiranje ne može kliznuti tijekom transporta.

## Impresum

Autorska prava 2021	Utimaco IS GmbH Germanusstr. 4 D-52080 Aachen, Njemačka
Telefon	SJEVERNA I JUŽNA AMERIKA: +1-844-UTIMACO (+1 844-884-6226) EMEA: +49 800-627-3081 APAC: +81 800-919-1301
Internet	<a href="https://support.hsm.utimaco.com">https://support.hsm.utimaco.com</a>
E-pošta	<a href="mailto:support@utimaco.com">support@utimaco.com</a>
Verzija dokumenta	1.0.4
Datum	2021-06-24
Status	Kraj
Br. dokumenta	2020-0025-hr-hr
Sva prava pridržana	Nijedan dio ove dokumentacije ne smije se reproducirati u bilo kojem obliku (ispis, fotokopija ili bilo koji drugi postupak) niti obrađivati, umnožavati ili distribuirati elektroničkim sustavima bez pisanog dopuštenja tvrtke Utimaco IS GmbH. Tvrtka Utimaco IS GmbH zadržava pravo poboljšati ili izmijeniti ovu dokumentaciju bez prethodne najave. Tvrtka Utimaco IS GmbH ne preuzima nikakvu odgovornost za tiskarske pogreške niti druge pogrešne informacije. Svi nazivi robnih marki, zaštitni znakovi i registrirani zaštitni znakovi vlasništvo su njihovih stvarnih vlasnika.