

u.trust Anchor/CryptoServer PCIe

Petunjuk keselamatan

Terjemahan dari petunjuk asli

Bahasa Indonesia

Petunjuk keamanan ini berlaku untuk semua kartu u.trust Anchor/CryptoServer PCIe.



Harap ikuti semua peringatan, petunjuk keselamatan, dan panduan yang diberikan di perangkat atau dalam panduan ini. Jika tidak, Utimaco tidak bertanggung jawab atas segala kerusakan yang ditimbulkan. Simpan petunjuk ini di tempat yang aman dan selalu dalam jangkauan.



Ada risiko ledakan jika baterai tidak dipasang dengan benar. Buang baterai bekas sesuai petunjuk.



Ketinggian pengoperasian tidak boleh melebihi 2.000 m (6.500 kaki).



Penggunaan hanya diperbolehkan di daerah nontropis.

Suhu sekitar	<ul style="list-style-type: none"> ■ Kartu u.trust Anchor PCIe <ul style="list-style-type: none"> ▣ Dalam pengoperasian: +10 °C hingga +40 °C (+50 °F hingga +104 °F) ▣ Dalam penyimpanan: -10 °C hingga +55 °C (+14 °F hingga +131 °F) ■ Kartu CryptoServer Se Gen2 PCIe <ul style="list-style-type: none"> ▣ Dalam pengoperasian: +10 °C hingga +45 °C (+50 °F hingga +113 °F) ▣ Dalam penyimpanan: -10 °C hingga +55 °C (+14 °F hingga +131 °F) ■ Kartu CryptoServer CSe PCIe <ul style="list-style-type: none"> ▣ Dalam pengoperasian: +10 °C hingga +35 °C (+50 °F hingga +95 °F) ▣ Dalam penyimpanan: -10 °C hingga +55 °C (+14 °F hingga +131 °F)
Kelembapan	Kelembapan relatif 10% hingga 95%, nonkondensasi
Ketinggian pengoperasian	Maksimum 2.000 m (6.500 kaki)
Tingkat polusi	Maksimum 2 (menurut IEC 60664-1)
Kelas perlindungan	IP00

- Untuk mengurangi risiko kebakaran, sengatan listrik, atau cedera, ikuti tindakan pencegahan dasar demi keselamatan.
- Perangkat keras apa pun harus terpasang sebelum menginstal pengandar.
- Jangan mengoperasikan kartu u.trust Anchor/CryptoServer PCIe di dekat air atau saat tangan atau tubuh Anda basah.
- Lindungi kartu u.trust Anchor/CryptoServer PCIe dari lingkungan lembap atau berdebu, guncangan, fluktuasi suhu ekstrem, dan sinar matahari langsung. Hindari dekat dengan pemanas, AC, dll.
- Anda harus memutuskan semua daya ke komputer sebelum memasang kartu u.trust Anchor/CryptoServer PCIe.
- Pastikan kesetaraan potensial tubuh Anda dengan menyentuh permukaan yang diarde sebelum menyentuh kartu u.trust Anchor/CryptoServer PCIe. Permukaan yang diarde, misalnya, kasing komputer.
- Jika kartu u.trust Anchor/CryptoServer PCIe telah beroperasi terus-menerus dalam waktu yang lama, Anda harus menunggu sampai kartu u.trust Anchor/CryptoServer PCIe menjadi dingin sebelum melepaskannya dari komputer.

Saat mengembalikan PCIe u.trust Anchor/CryptoServer ke Utimaco IS GmbH, hal-hal berikut harus diperhatikan.



*Produk ini mengandung baterai litium yang sesuai dengan UN38.3.
Baterai litium yang berpotensi menimbulkan panas, kebakaran, atau korsleting, atau telah rusak tidak boleh dikembalikan.*

■ Pelabelan untuk baterai litium



Gambar 1: Pelabelan baterai litium

- - ▣ Ganti "*" pada gambar dengan "UN38.3" dan "**" dengan nomor telepon karyawan yang ahli di bidang produk sebelumnya menempelkan label pada kemasan.
 - ▣ Tempelkan label untuk baterai litium dengan jelas pada setiap paket.
 - ▣ Jika pengiriman berisi paket yang ditandai untuk baterai litium, label "Baterai logam litium sesuai dengan Bagian II Petunjuk Pengemasan PI 970" harus ditempelkan ke setiap surat muatan udara yang digunakan. Informasi harus dimasukkan di bidang "Jenis dan jumlah barang" pada surat muatan udara.
- Pengemasan kiriman
 - ▣ Setiap pengiriman, masing-masing memenuhi persyaratan Bagian II tentang petunjuk pengemasan PI 970, dapat dikemas dalam paket luar. Silakan merujuk ke petunjuk pengemasan PI 970 untuk persyaratan paket luar yang sesuai.
 - ▣ Gunakan kemasan asli untuk pengiriman.
 - ▣ Produk harus dikemas, ditutup rapat, atau diberi bantalan agar tidak tergelincir, pecah, atau bocor dalam kondisi pengiriman normal dan isinya tidak dapat masuk ke dalam kemasan luar. Ukuran paket luar harus sesuai dengan paket dalam atau paket tunggal. Jika ukuran paket dalam atau paket tunggal lebih kecil dari paket luar, ruang kosong harus diisi sehingga paket dalam tidak dapat tergelincir selama pengangkutan.

Terbitan

Hak cipta 2021	Utimaco IS GmbH Germanusstr. 4 D-52080 Aachen, Jerman
Telepon	AMERIKA: +1-844-UTIMACO (+1 844-884-6226) EMEA: +49 800-627-3081 Asia Pasifik: +81 800-919-1301
Internet	https://support.hsm.utimaco.com
Surel	support@utimaco.com
Versi dokumen	1.0.4
Tanggal	2021-06-24
Status	Terakhir
No. Dokumen	2020-0025-id-id
Hak cipta dilindungi undang-undang	<p>Tidak ada bagian dari dokumentasi ini yang boleh direproduksi dalam bentuk apa pun (cetak, fotokopi, atau proses lainnya) atau diolah, digandakan, atau didistribusikan menggunakan sistem elektronik tanpa izin tertulis dari Utimaco IS GmbH.</p> <p>Utimaco IS GmbH berhak untuk meningkatkan atau mengubah dokumentasi ini tanpa pemberitahuan sebelumnya. Utimaco IS GmbH tidak bertanggung jawab atas kesalahan pencetakan dan kesalahan informasi lainnya.</p> <p>Semua nama merek, merek dagang, dan merek dagang terdaftar adalah milik dari pemiliknya yang sah.</p>