

u.trust Anchor/CryptoServer PCIe

Arahan Keselamatan

Terjemahan arahan asal

Bahasa Malaysia

Arahan keselamatan ini diguna pakai untuk semua kad u.trust Anchor/CryptoServer PCIe.



Sila patuhi semua amaran, nota dan arahan keselamatan pada peranti atau di dalam arahan ini, jika tidak pihak Utimaco tidak akan bertanggungjawab ke atas kerosakan yang berlaku.

Simpan arahan ini dengan selamat dan pastikan ia sentiasa ada.



Terdapat risiko letupan jika bateri tidak ditukar dengan betul. Lupuskan bateri terpakai mengikut arahan.



Ketinggian penggunaan tidak boleh melebihi 2000 m (6500 ft).



Penggunaan hanya dibenarkan di kawasan bukan tropika.

Suhu persekitaran	<ul style="list-style-type: none"> ■ Kad u.trust Anchor PCIe <ul style="list-style-type: none"> ▣ Semasa operasi: +10 °C hingga +40 °C (+50 °F hingga +104 °F) ▣ Dalam penyimpanan: -10 °C hingga +55 °C (+14 °F hingga +131 °F) ■ Kad CryptoServer Se Gen2 PCIe <ul style="list-style-type: none"> ▣ Semasa operasi: +10 °C hingga +45 °C (+50 °F hingga +113 °F) ▣ Dalam penyimpanan: -10 °C hingga +55 °C (+14 °F hingga +131 °F) ■ Kad CryptoServer CSe PCIe <ul style="list-style-type: none"> ▣ Semasa operasi: +10 °C hingga +35 °C (+50 °F hingga +95 °F) ▣ Dalam penyimpanan: -10 °C hingga +55 °C (+14 °F hingga +131 °F)
Kelembapan udara	10 % hingga 95 % kelembapan udara relatif, tidak terkondensasi
Ketinggian penggunaan	Maksimum 2000 m (6500 ft)
Tahap kekotoran	Maksimum 2 (merujuk kepada IEC 60664-1)
Kelas perlindungan	IP00

- Untuk mengurangkan risiko kebakaran, kejutan elektrik atau kecederaan, sila patuhi langkah keselamatan asas.
- Semua perkakasan perlu dipasang sebelum pemacu dipasang.
- Jangan gunakan kad u.trust Anchor/CryptoServer PCIe berdekatan dengan air atau apabila tangan atau badan anda basah.
- Lindungi kad u.trust Anchor/CryptoServer PCIe daripada persekitaran yang lembap atau berdebu, getaran, turun naik suhu yang melampau dan daripada sinaran matahari langsung. Elakkan berdekatan dengan pemanas, alat penyaman udara, dsb.
- Adalah penting untuk anda memutuskan bekalan kuasa ke komputer anda sebelum memasang kad u.trust Anchor/CryptoServer PCIe.
- Pastikan penyamaan upada badan dengan menyentuh permukaan yang dibumikan sebelum menyentuh kad u.trust Anchor/CryptoServer PCIe. Contoh permukaan yang dibumikan adalah perumah komputer.
- Jika kad u.trust Anchor/CryptoServer PCIe beroperasi dalam jangka masa yang lama, adalah sangat penting untuk anda menunggu sehingga kad u.trust Anchor/CryptoServer PCIe menjadi sejuk sebelum anda mengeluarkannya dari komputer.

Apabila mengembalikan PCIe Anchor/CryptoServer u.trust kepada Utimaco IS GmbH, perkara berikut mesti diperhatikan.



*Produk ini mengandungi bateri litium yang mematuhi UN38.3.
Bateri litium, yang berpotensi menyebabkan penjanaan haba berbahaya, kebakaran atau litar pintas atau yang telah rosak tidak boleh dikembalikan.*

■ Pelabelan untuk bateri litium



Gambar rajah 1: Pelabelan bateri litium

- - ▣ Gantikan "*" dalam gambar rajah dengan "UN38.3" dan "**" dengan nombor telefon seseorang yang mempunyai kepakaran dalam produk tersebut sebelum melampirkan label pada bungkusan.
 - ▣ Lampirkan label untuk bateri litium dengan jelas pada setiap bungkusan.
 - ▣ Jika penghantaran mengandungi bungkusan yang bertanda bateri litium, label "Bateri logam litium mengikut Seksyen II Arahan Pembungkusan PI 970" mesti dilekatkan pada setiap waybil udara yang digunakan. Maklumat mesti dimasukkan dalam medan "Jenis dan kuantiti barang" pada waybil udara.
- Pembungkusan penghantaran
 - ▣ Setiap penghantaran yang memenuhi keperluan Seksyen II arahan pembungkusan PI 970, boleh dibungkus dalam bungkusan luar. Sila rujuk arahan pembungkusan PI 970 untuk keperluan bungkusan luar yang bersesuaian.
 - ▣ Gunakan bungkusan asal untuk penghantaran.
 - ▣ Produk mesti dibungkus, diikat atau dilapik supaya tidak akan tergelincir, pecah atau tertusuk dalam keadaan penghantaran biasa dan kandungan tidak boleh memasuki pembungkusan luar. Saiz bungkusan luar hendaklah sepadan dengan bungkusan dalam atau bungkusan tunggal. Jika ini lebih kecil daripada bungkusan luar, ruang kosong mesti diisi supaya bungkusan di dalam tidak boleh tergelincir semasa pengangkutan.

Imprin

Hak cipta 2021	Utimaco IS GmbH Germanusstr. 4 D-52080 Aachen Germany
Telefon	AMERICAS: +1-844-UTIMACO (+1 844-884-6226) EMEA: +49 800-627-3081 APAC: +81 800-919-1301
Internet	https://support.hsm.utimaco.com
E-Mel	support@utimaco.com
Versi dokumen	1.0.4
Tarikh	2021-06-24
Status	Akhir
No. Dokumen	2020-0025-ms-my
Hak cipta terpelihara	<p>Semua bahagian daripada dokumen ini tidak dibenarkan untuk diterbitkan semula dalam apa bentuk pun (cetak, fotokopi atau proses yang lain), atau diedit, diduplikasi, atau diedar menggunakan sistem elektronik tanpa kebenaran bertulis daripada Utimaco IS GmbH.</p> <p>Utimaco IS GmbH berhak untuk memperbaiki atau mengubah dokumen ini tanpa pemberitahuan awal. Utimaco IS GmbH tidak bertanggungjawab atas kesalahan cetakan dan lain-lain maklumat yang tidak betul.</p> <p>Semua nama jenama, tanda dagangan dan tanda dagangan berdaftar adalah hak milik pemiliknya yang sah.</p>