

u.trust Anchor/CryptoServer PCIe

Инструкция по безопасности

Перевод оригинальной инструкции

Русский

Данная инструкция по безопасности применима ко всем картам u.trust Anchor/CryptoServer-PCIe



Соблюдайте все предупреждения, инструкции по технике безопасности и инструкции, нанесенные на устройстве или приведенные в этих руководствах, в противном случае компания Utimaco не будет нести какой-либо ответственности за любой возникший ущерб.
Храните это руководство в надежном и доступном месте.



Существует опасность взрыва при неправильной замене батарей. Утилизируйте использованные батареи в соответствии с руководством.



Высота эксплуатации не должна превышать 2000 м (6500 футов).



Эксплуатация в тропиках запрещена.

Температура окружающей среды	<ul style="list-style-type: none"> ■ Карта u.trust Anchor PCIe <ul style="list-style-type: none"> ▣ При эксплуатации: от +10 °C до +40 °C (от +50 °F до +104 °F) ▣ При хранении: от -10 °C до +55 °C (от +14 °F до +131 °F) ■ Карта CryptoServer-Se-Gen2-PCIe <ul style="list-style-type: none"> ▣ При эксплуатации: от +10 °C до +45 °C (от +50 °F до +113 °F) ▣ При хранении: от -10 °C до +55 °C (от +14 °F до +131 °F) ■ Карта CryptoServer-CSe-PCIe <ul style="list-style-type: none"> ▣ При эксплуатации: от +10 °C до +35 °C (от +50 °F до +95 °F) ▣ При хранении: от -10 °C до +55 °C (от +14 °F до +131 °F)
Относительная влажность воздуха	От 10 до 95 %, без конденсации
Высота эксплуатации	До 2000 м (6500 футов)
Степень загрязнения	До 2 (в соответствии с IEC 60664-1)
Класс защиты	IP00

- Для уменьшения риска возгорания, удара электрическим током или травмирования придерживайтесь основных мер предосторожности.
- Перед установкой драйверов необходимо выполнить установку всего оборудования.
- Не используйте карту u.trust Anchor/CryptoServer-PCIe вблизи воды или когда ваши руки или другие части тела влажные.
- Не подвергайте карту u.trust Anchor/CryptoServer-PCIe воздействию влаги или пыли, избегайте тряски, экстремальных перепадов температуры или воздействия прямых солнечных лучей. Не размещайте вблизи отопительных приборов, кондиционеров и т. д.
- Перед установкой карты u.trust Anchor/CryptoServer-PCIe необходимо полностью отключить питание компьютера.
- Прежде чем прикасаться к карте u.trust Anchor/CryptoServer PCIe, прикоснитесь к заземленной поверхности для снятия электростатического заряда. В качестве заземленной поверхности можно использовать, например, корпус компьютера.
- Если карта u.trust Anchor/CryptoServer-PCIe находилась в эксплуатации в течении продолжительного периода времени, необходимо подождать, пока карта u.trust Anchor/CryptoServer-PCIe остынет, прежде чем вынимать ее из компьютера.

При возврате U.trust Anchor/CryptoServer PCIe в Utimaco IS GmbH необходимо соблюдать следующее.



Продукт содержит литиевые батареи, соответствующие стандарту UN38.3. Литиевые батареи, которые потенциально могут вызывать опасное выделение тепла, пожар или короткое замыкание, или которые были повреждены, не могут быть возвращены.

■ Маркировка литиевых батарей



Рис. 1: Маркировка литиевой батареи

- Заменить на рисунке "*" на "UN38.3" и "***" на телефонный номер лица, имеющего опыт работы с данным продуктом, перед прикреплением этикетки к упаковке.
- Наклейте этикетку для литиевых батарей на каждую упаковку, чтобы она была хорошо видна.
- Если груз содержит упаковки с маркировкой для литиевых батарей, на каждой используемой авианакладной должна быть прикреплена этикетка «Литий-металлические батареи в соответствии с разделом II инструкции по упаковке PI 970». Информация должна быть внесена в поле «Тип и количество товаров» авианакладной.
- Упаковка грузов
 - Отдельные партии груза, каждая из которых отвечает требованиям раздела II инструкции по упаковке PI 970, могут быть упакованы в наружную упаковку. Соответствующие требования к наружной упаковке см. в инструкции по упаковке PI 970.
 - Используйте оригинальную упаковку для транспортировки.
 - Продукт должен быть упакован, закреплен или проложен таким образом, чтобы он не скользил, не сломался и не прокололся при нормальных условиях транспортировки, а содержимое не могло попасть в наружную упаковку. Размер наружной упаковки должен соответствовать размеру внутренней или единой упаковки. Если они меньше, чем внешняя упаковка, пространство должно быть заполнено таким образом, чтобы внутренняя упаковка не могла соскользнуть во время транспортировки.

Контакты

Copyright 2021	Utimaco IS GmbH Germanusstr. 4 D-52080 Aachen, Германия
Телефон	AMERICAS: +1-844-UTIMACO (+1 844-884-6226) EMEA: +49 800-627-3081 APAC: +81 800-919-1301
Веб-сайт	https://support.hsm.utimaco.com
Эл. почта	support@utimaco.com
Версия документа	1.0.4
Дата	2021-06-24
Статус	Финальный
№ документа	2020-0025-ru-ru
Все права защищены	<p>Ни одна часть этого документа не может быть воспроизведена, обработана при помощи электронных средств, скопирована или распространена в какой-бы то ни было форме (печатной, в виде фотокопии или другим способом) без письменного разрешения компании Utimaco IS GmbH.</p> <p>Компания Utimaco IS GmbH оставляет за собой право вносить улучшения или изменения в данную документацию без предварительного предупреждения. Компания Utimaco IS GmbH не несет ответственности за опечатки и искажение информации.</p> <p>Все торговые марки, товарные знаки и зарегистрированные товарные знаки являются собственностью их законных владельцев.</p>