

u.trust Anchor/CryptoServer PCIe

Bezpečnostné pokyny

Preklad pôvodných pokynov

Slovenčina

Tieto bezpečnostné pokyny sa vzťahujú na všetky karty u.trust Anchor/CryptoServer PCIe.



Postupujte podľa všetkých upozornení, bezpečnostných pokynov a pokynov uvedených na zariadení alebo v tejto príručke, inak spoločnosť Utimaco nemôže prevziať žiadnu zodpovednosť za spôsobené škody.

Tieto pokyny uchovávajte na bezpečnom mieste a vždy na dosah.



Ak nie sú batérie nainštalované správne, hrozí riziko explózie. Použité batérie zlikvidujte podľa pokynov.



Prevádzková nadmorská výška nesmie presiahnuť 2000 m.



Používanie je povolené len v netropických oblastiach.

Teplota okolia	<ul style="list-style-type: none"> ■ karta u.trust Anchor PCIe <ul style="list-style-type: none"> ▣ V prevádzke: +10 °C až +40 °C ▣ Skladovanie: -10 °C až +55 °C ■ Karta CryptoServer Se Gen2 PCIe <ul style="list-style-type: none"> ▣ V prevádzke: +10 °C až +45 °C ▣ Skladovanie: -10 °C až +55 °C ■ Karta CryptoServer CSe PCIe <ul style="list-style-type: none"> ▣ V prevádzke: +10 °C až +35 °C ▣ Skladovanie: -10 °C až +55 °C
Vlhkosť	Relatívna vlhkosť 10 až 95 %, nekondenzujúca
Prevádzková výška	Maximálne 2000 m
Úroveň znečistenia	Maximálne 2 (podľa IEC 60664-1)
Trieda ochrany	IP00

- Ak chcete znížiť riziko požiaru, zásahu elektrickým prúdom alebo zranenia, dodržiavajte základné bezpečnostné opatrenia.
- Pred inštaláciou ovládačov je potrebné nainštalovať všetok hardvér.
- Nepoužívajte kartu u.trust Anchor/CryptoServer PCIe v blízkosti vody alebo keď máte mokré ruky alebo telo.
- Chráňte kartu u.trust Anchor/CryptoServer PCIe pred vlhkým alebo prašným prostredím, otrasmí, extrémnymi výkyvmi teplôt a priamym slnečným žiarením. Nedávajte ho do blízkosti ohrievačov, klimatizácií atď.
- Je dôležité, aby ste pred inštaláciou karty u.trust Anchor/CryptoServer PCIe odpojili všetko napájanie počítača.
- Predtým, ako sa karty u.trust Anchor/CryptoServer PCIe dotknete, uistite sa, že máte vyrovnaný potenciál svojho tela dotykom uzemneného povrchu. Uzemnený povrch je napríklad počítačová skrinka.
- Ak je karta u.trust Anchor/CryptoServer PCIe v nepretržitej prevádzke dlhší čas, je veľmi dôležité, aby ste počkali, kým karta u.trust Anchor/CryptoServer PCIe nevychladne, a až potom ju vyberali z počítača.

Pri vracaní zariadenia u.trust Anchor/CryptoServer PCIe spoločnosti Utimaco IS GmbH je potrebné dodržať nasledovné pokyny.



Produkt obsahuje lítiové batérie vyhovujúce norme UN38.3.

Lítiové batérie, ktoré môžu potenciálne spôsobiť nebezpečnú tvorbu tepla, požiar alebo skraty alebo ktoré boli poškodené, sa nesmú vracaať.

■ Označovanie lítiových batérií



Obrázok 1: Označenie lítiovej batérie

- Pred pripevnením štítku na obal nahradíte „*“ na obrázku textom „UN38.3“ a „* *“ telefónnym číslom zamestnanca s odbornými znalosťami produktu.
- Na každé balenie priložte čitateľný štítok pre lítiové batérie.
- Ak zásielka obsahuje balenia označené pre lítiové batérie, na každý použitý letecký nákladný list musí byť pripevnený štítok "Lítiové kovové batérie v súlade s Oddielom II Pokynov na balenie PI 970". Tieto informácie sa musia uviesť v poli "Druh a množstvo tovaru" leteckého nákladného listu.
- Balenie zásielok
 - Jednotlivé zásielky, z ktorých každá spĺňa požiadavky Oddielu II Pokynov na balenie PI 970, môžu byť zabalené vo vonkajšom obale. Príslušné požiadavky na vonkajšie balenie nájdete v pokynoch na balenie PI 970.
 - Na prepravu použite originálny obal.
 - Produkt musí byť zabalený, zabezpečený alebo vypolstrovaný tak, aby sa za normálnych prepravných podmienok nešmykol, nerozbil ani neprepichol a aby sa obsah nemohol dostať do vonkajšieho obalu. Veľkosť vonkajšieho obalu by mala zodpovedať vnútornému obalu alebo jednému obalu. Ak sú tieto menšie ako vonkajšie obaly, priestory sa musia vyplniť, aby sa vnútorné obaly počas prepravy nemohli pošmyknúť.

Odtlačok

Autorské práva 2021	Utimaco IS GmbH Germanusstr. 4 D-52080 Aachen, Nemecko
Telefón	SEVERNÁ A JUŽNÁ AMERIKA: +1-844-UTIMACO (+1 844-884-6226) EMEA: +49 800-627-3081 APAC: +81 800-919-1301
Internet	https://support.hsm.utimaco.com
E-Mail	support@utimaco.com
Verzia dokumentu	1.0.4
Dátum	2021-06-24
Stav	Konečné znenie
Č. dokumentu	2020-0025-sk-sk
Autor	Stephan Hinzen
Všetky práva vyhradené	<p>Žiadna časť tejto dokumentácie sa nesmie reprodukovat' v žiadnej forme (tlač, fotokópia či akýkoľvek iný proces) ani spracovávať, kopírovať alebo distribuovať pomocou elektronických systémov bez písomného súhlasu spoločnosti Utimaco IS GmbH.</p> <p>Spoločnosť Utimaco IS GmbH si vyhradzuje právo vylepšiť alebo upraviť túto dokumentáciu bez predchádzajúceho upozornenia. Spoločnosť Utimaco IS GmbH nenesie žiadnu zodpovednosť za tlačové chyby a iné nesprávne informácie.</p> <p>Všetky obchodné názvy, ochranné známky a registrované ochranné známky sú majetkom ich oprávnených vlastníkov.</p>