

u.trust Anchor/CryptoServer PCIe

คำแนะนำด้านความปลอดภัย

การแปลคำแนะนำต้นฉบับ

ภาษาไทย

คำแนะนำด้านความปลอดภัยนี้มีขึ้นสำหรับการติดตั้งของ u.trust Anchor/CryptoServer-PCIe



โปรดปฏิบัติตามคำเตือน คำแนะนำด้านความปลอดภัย และคำแนะนำที่อยู่บนอุปกรณ์หรือคำแนะนำนี้หากไม่นั้น **Utimaco** จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้น
เก็บคำแนะนำไว้ในที่ที่ปลอดภัยและพร้อมนำมาใช้อ้างอิงอยู่เสมอ



มีความเสี่ยงที่จะเกิดอันตรายจากการระเบิดหากเปลี่ยนแบตเตอรี่ด้วยวิธีที่ไม่เหมาะสม
ปฏิบัติตามคำแนะนำเมื่อกำจัดแบตเตอรี่ที่ใช้แล้ว



ระดับความสูงในการทำงานต้องไม่เกิน 2000 ม. (6500 ฟุต)



อนุญาตให้ใช้งานเฉพาะในบริเวณที่อุณหภูมิไม่สูงมากนัก

อุณหภูมิราชล้อม	<ul style="list-style-type: none"> ■ การ์ด u.trust Anchor PCIe <ul style="list-style-type: none"> ▣ ขณะใช้งาน: +10 °C ถึง +40 °C (+50 °F ถึง +104 °F) ▣ ขณะจัดเก็บ: -10 °C ถึง +55 °C (+14 °F ถึง +131 °F) ■ การ์ด CryptoServer-Se-Gen2-PCIe <ul style="list-style-type: none"> ▣ ขณะใช้งาน: +10 °C ถึง +45 °C (+50 °F ถึง +113 °F) ▣ ขณะจัดเก็บ: -10 °C ถึง +55 °C (+14 °F ถึง +131 °F) ■ การ์ด CryptoServer-CSe-PCIe <ul style="list-style-type: none"> ▣ ขณะใช้งาน: +10 °C ถึง +35 °C (+50 °F ถึง +95 °F) ▣ ขณะจัดเก็บ: -10 °C ถึง +55 °C (+14 °F ถึง +131 °F)
ความชื้น	ความชื้นสัมพัทธ์ 10 % ถึง 95 %, ไม่มีการควบแน่น
ระดับความสูงในการทำงาน	สูงสุด 2000 ม. (6500 ฟุต)
ระดับของมลภาวะ	สูงสุดที่ 2 (ตาม IEC 60664-1)
คลาสการป้องกัน	IP00

- โปรดปฏิบัติตามข้อควรระวังด้านความปลอดภัยขั้นพื้นฐานเพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดเหตุเพลิงไหม้ ไฟฟ้าช็อตหรือได้รับบาดเจ็บ
- ต้องติดตั้งฮาร์ดแวร์ทั้งหมดก่อนติดตั้งไดรเวอร์
- ห้ามใช้การ์ด u.trust Anchor/CryptoServer-PCIe ใกล้กับน้ำหรือขณะที่มือหรือร่างกายของคุณเปียก
- เก็บการ์ด u.trust Anchor/CryptoServer-PCIe ไว้ให้ห่างจากสถานที่ที่ชื้นหรือมีไอน้ำ มีการสันดาปหรืออุณหภูมิพื้นผิวหรือถูกแสงแดดโดยตรง หลีกเลี่ยงบริเวณที่อยู่ใกล้กับความร้อน หรือเครื่องปรับอากาศ เป็นต้น
- สิ่งที่สำคัญคือคุณต้องตัดการเชื่อมต่อแหล่งจ่ายไฟทั้งหมดที่เข้าสู่เครื่องคอมพิวเตอร์ก่อนติดตั้งการ์ด u.trust Anchor/CryptoServer-PCIe
- คุณต้องปรับสมดุลให้กับร่างกายด้วยการแตะส่วนที่ต่อสายกราวด์ก่อนที่จะจับการ์ด u.trust Anchor/CryptoServer-PCIe หนึ่งในตัวอย่างของส่วนที่ต่อสายกราวด์คือ โครงสร้างเครื่องคอมพิวเตอร์
- หากใช้การ์ด u.trust Anchor/CryptoServer-PCIe ติดต่อกันเป็นเวลานาน คุณจะต้องรอให้การ์ด u.trust Anchor/CryptoServer-PCIe เย็นสนิทก่อนนำออกจากคอมพิวเตอร์

เมื่อทำการส่งคืน u.trust Anchor/CryptoServer PCIe ไปยัง Utimaco IS GmbH จะต้องส่งมาถึงต่อไปนี้



ผลิตภัณฑ์ประกอบด้วยแบตเตอรี่ลิเธียมที่สอดคล้องกับ **UN38.3**
แบตเตอรี่ลิเธียมซึ่งอาจก่อให้เกิดความร้อนที่เป็นอันตราย ไฟไหม้
หรือไฟฟ้าลัดวงจร หรือได้รับความเสียหาย จะต้องไม่มีการส่งคืน

■ การติดฉลากสำหรับแบตเตอรี่ลิเธียม



รูปที่ 1: การติดฉลากแบตเตอรี่ลิเธียม

- แทนที่ "*" ในรูปด้วย "UN38.3" และ "**"
- ด้วยหมายเลขโทรศัพท์ของผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในผลิตภัณฑ์ก่อนที่จะติดฉลากบนบรรจุภัณฑ์
- ติดฉลากสำหรับแบตเตอรี่ลิเธียมที่มองเห็นได้ชัดเจนในแต่ละบรรจุภัณฑ์
- หากการจัดส่งมีบรรจุภัณฑ์ที่ทำเครื่องหมายสำหรับแบตเตอรี่ลิเธียม จะต้องติดฉลาก
"แบตเตอรี่ลิเธียมตามมาตรฐาน II ของคำแนะนำในการบรรจุ PI 970"
ที่ใบตราส่งสินค้าทางอากาศแต่ละใบที่ใช้ ต้องป้อนข้อมูลในช่อง "ประเภทและปริมาณของสินค้า"
ของใบตราส่งสินค้าทางอากาศ

■ การบรรจุสำหรับการส่งมอบ

- การจัดส่งเฉพาะหน่วย แต่ละรายการเป็นไปตามข้อกำหนดของมาตรฐาน II ของคำแนะนำในการบรรจุ PI 970 ซึ่งอาจบรรจุในบรรจุภัณฑ์ชั้นนอก โปรดตรวจสอบคำแนะนำในการบรรจุ PI 970 สำหรับข้อกำหนดบรรจุภัณฑ์ชั้นนอกที่เหมาะสม
- ใช้บรรจุภัณฑ์ดั้งเดิมในการขนส่ง
- ผลิตภัณฑ์ต้องได้รับการบรรจุ ชิดแน่น หรือหนุนเพื่อไม่ให้ลั่น แตก
หรือเจาะภายใต้สภาวะการขนส่งตามปกติ และผลิตภัณฑ์ไม่สามารถเข้าไปในบรรจุภัณฑ์ชั้นนอกได้
ขนาดของบรรจุภัณฑ์ชั้นนอกควรสอดคล้องกับบรรจุภัณฑ์ชั้นในหรือบรรจุภัณฑ์เดี่ยว
หากบรรจุภัณฑ์เหล่านี้มีขนาดเล็กกว่าบรรจุภัณฑ์ชั้นนอก
จะต้องเติมช่องว่างเพื่อให้บรรจุภัณฑ์ชั้นในไม่สามารถกลิ้งได้ระหว่างการขนส่ง

สำนักพิมพ์

ลิขสิทธิ์ 2021	Utimaco IS GmbH Germanusstr. 4 D-52080 Aachen ,Germany
โทรศัพท์	AMERICAS: +1-844-UTIMACO (+1 844-884-6226) EMEA: +49 800-627-3081 APAC: +81 800-919-1301
อินเทอร์เน็ต	https://support.hsm.utimaco.com
อีเมล	support@utimaco.com
รุ่นของเอกสาร	1.0.4
วันที่	2021-06-24
สถานะ	พร้อมพิมพ์
เลขที่เอกสาร	2020-0025-th-th
สงวนสิทธิ์ทุกประการ	ห้ามทำการผลิตซ้ำ คำเนิการ ทำสำเนา หรือจำหน่ายแจกโดยใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งส่วนใดส่วนหนึ่งของเอกสารนี้ในรูปแบบใดๆ (พิมพ์ ถ่ายสำเนาหรือกระบวนการอื่นๆ) โดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Utimaco IS GmbH Utimaco IS GmbH ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงเอกสารนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า Utimaco IS GmbH ไม่ต้องรับผิดชอบต่อข้อผิดพลาดในการพิมพ์และข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง ชื่อแบรนด์ เครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนทั้งหมดเป็นของเจ้าของตามลำดับ