

# u.trust Anchor/CryptoServer PCIe

## 安全指引

### 原始指引的翻譯

### 繁體中文（台灣）

這些安全指引適用於所有 u.trust Anchor/CryptoServer PCIe 卡。



請遵守裝置或本手冊中的所有警告、安全指示和指引，否則Utimaco 不會為任何造成的損害承擔任何責任。  
請將這些指引放在安全的地方，並始終保持在可及的範圍內。



如果電池安裝不正確，有爆炸的風險。請按照指引處理用過的電池。



操作海拔不得超過 2000 公尺（6500 英尺）。



僅允許在非熱帶地區使用。

環境溫度	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ u.trust Anchor PCIe 卡 <ul style="list-style-type: none"> <li>▣ 使用中：+10 C 至 +40 C ( +50 F 至 +104 F )</li> <li>▣ 保存中：-10 C 至 +55 C ( +14 F 至 +131 F )</li> </ul> </li> <li>■ CryptoServer Se Gen2 PCIe 卡 <ul style="list-style-type: none"> <li>▣ 使用中：+10 C 至 +45 C ( +50 F 至 +113 F )</li> <li>▣ 保存中：-10 C 至 +55 C ( +14 F 至 +131 F )</li> </ul> </li> <li>■ CryptoServer CSe PCIe 卡 <ul style="list-style-type: none"> <li>▣ 使用中：+10 C 至 +35 C ( +50 F 至 +95 F )</li> <li>▣ 保存中：-10 C 至 +55 C ( +14 F 至 +131 F )</li> </ul> </li> </ul>
溼度	10% 至 95% 相對溼度，無凝結
使用海拔	最高 2000 公尺 ( 6500 英尺 )
污染等級	最高 2 ( 根據 IEC 60664-1 )
防護等級	IP00

- 為了減少火災、電擊或受傷的風險，請遵守基本的安全注意事項。
- 在安裝驅動程式之前，必須安裝所有硬體。
- 請勿在水邊或當手或身體潮濕時操作 U.trust Anchor/CryptoServer PCIe 卡。
- 保護 u.trust Anchor/CryptoServer PCIe 卡免受潮濕或灰塵環境、衝擊、極端溫度波動和直射陽光的影響。避免靠近暖氣、空調等。
- 在安裝 u.trust Anchor/CryptoServer PCIe 卡之前，請切斷連結至電腦的電源。
- 在觸摸 u.trust Anchor/CryptoServer PCIe 卡之前，請觸摸接地表面，確保您的身體電位均衡。接地表面即電腦機殼等位置。
- 若 u.trust Anchor/CryptoServer PCIe 卡已連續使用很長時間，請務必等待 u.trust Anchor/CryptoServer PCIe 卡冷卻後再從電腦中移除。

將 u.trust Anchor/CryptoServer PCIe 退回 Utimaco IS GmbH 時，必須遵守以下規定。



本品包含 UN38.3 相容鋰電池。  
可能會導致危險的發熱、火災或  
短路或已損壞的鋰電池不可退回。

#### ■ 鋰電池標籤



圖 1：鋰電池標籤

- ▣ 將圖中的「\*」改為「UN38.3」，將「\*\*」改為產品專業人員的電話號碼，然後將標籤貼在包裝上。
  - ▣ 將鋰電池標籤貼在每個包裝上。
  - ▣ 如果一批貨物包含標有鋰電池的包裹，必須在所使用的每張航空運輸運貨單上加註「符合包裝規範 PI 970 第 II 節的鋰金屬電池」。該項資訊必須輸入在航空運輸運貨單的「貨物類型和數量」欄位。
- 託運貨物的包裝
  - ▣ 每批符合包裝規範 PI 970 第 II 節要求的個別運輸可以採用外包裝。請參閱包裝說明書 PI 970，了解適當的外包裝要求。
  - ▣ 使用原包裝運送。
  - ▣ 產品必須包裝、固定或充填，以免在正常運輸條件下滑動、破裂或刺穿，且內容物不可進入外包裝。外包裝尺寸應適合內包裝或單件包裝。如果小於外包裝，則必須填滿空間，確保內包裝在運輸過程中不會滑動。

## 版本說明

2021 年版權所有	Utimaco IS GmbH Germanusstr.4 D-52080 Aachen，德國
電話	美洲：+1-844-UTIMACO (+1 844-884-6226) EMEA：+49 800-627-3081 APAC：+81 800-919-1301
網際網路	<a href="https://support.hsm.utimaco.com">https://support.hsm.utimaco.com</a>
電子郵件地址	<a href="mailto:support@utimaco.com">support@utimaco.com</a>
文件版本	1.0.4
日期	2021-06-24
狀態	最終版
文件編號	2020-0025-zh-tw
保留所有權利	<p>未經 Utimaco IS GmbH 書面許可，不得以任何形式（印刷、影印或任何其他程序）複製或透過電子系統處理、複製或發佈此文件的任何部分。</p> <p>Utimaco IS GmbH 保留在不事先通知的情況下改進或修改此文件之權利。Utimaco IS GmbH 對於印刷錯誤和其他錯誤資訊不承擔任何責任。</p> <p>所有品牌名稱、商標和註冊商標均為其合法所有人之財產。</p>